



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3171-138148	Räknartillsats		HEWPA-5303A
M3171-138149	. Beskrivning		HEWPA-05303-90005

DATA

Funktion:	Tillsatsen ingår i räknarsystem HEWPA-5300
Ingång A:	
Frekvensområde:	Ls...5000 MHz och Ls...50 MHz
Känslighet:	100 mV eff sinusvåg
Inimpedans:	50 ohm
Ingång B:	
Frekvensområde:	10 Hz...50 MHz och 10 Hz...10 MHz
Känslighet:	50 mV eff sinusvåg, 20 Hz...10 MHz, 100 mV eff sinusvåg, 10 Hz...50 MHz
	150 mV t-t puls vid min pulsbredd, 20 ns
	Variabel känslighet upp till 2,5 V x dämpningen
Dämpare:	x1 eller x25
Inimpedans:	1 Mohm parallellt med mindre än 40 pF
Triggnivå:	Valbar, positiv, negativ eller 0 volts för optimal trigging från sinussignaler eller pulser
Frekvensmätning:	
Öppningstid:	0,1, 1 eller 10 s
Osäkerhet:	± (1 enhet ±klockpulsgeneratorns osäkerhet)
Återgivning:	Hz kHz och MHz
Övrigt:	
Självkontroll:	Räknar intern 10 MHz referensfrekvens
Strömförsörjning:	Tillsammans med basenheten, 10 W
Vikt:	1,5 kg