



Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3171-138188	Räknartillsats		HEWPA-5303B-001
	1	M3171-138179	. Beskrivning		HEWPA-05303-90008

DATA

Allmänt:	Används tillsammans med indikatorenhet HEWPA 5300.
Ingång A:	Kontinuerlig signal eller Burst.
Frekvensområde:	Ls...525 MHz
Känslighet:	100 mV eff sinus (Ls...500 MHz), 125 mV eff sinus (500 MHz...525 MHz)
Inimpedans:	50 ohm
Ingång B:	Kontinuerliga vågor eller Burst
Frekvensområde:	50 Hz...80 MHz
Känslighet (auto):	25 mV eff sinus (100 Hz...50 MHz), 50 mV eff sinus (50 Hz...100 Hz, 50 MHz...80 MHz)
Inimpedans:	1 Mohm
Upplösning:	1, 10, 100, 1000 Hz (manuell omställning)
Option 001:	
Frekvens:	10 MHz
Oscillatorutgång:	10 MHz, 1 V eff över BNC-kontakt på baksidan.
Yttre ingång:	1 MHz...10 MHz, 1 V eff över 500 ohm.
Stabilitet:	< 1,2 x 10 ⁻⁶ /år