



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
	1	M3171-138228	Räknartillsats		HEWPA5306A
	1	M3171-138229	. Beskrivning		HEWPA-05306-90003

DATA

Allmänt: Används tillsammans med indikatorerhet HEWPA 5300.

Ingång-Frekvens:

Frekvensområde: 40 Hz...10 MHz

Känslighet: 50 mV eff (40 Hz...1 MHz), 125 mV eff (40 Hz...10 MHz)

Triggnivå: Auto justeras till 40% av toppnivå

Öppningstid: 1 s (normal), 0,1 s (snabb)

Ingång- Ls:

Känslighet: 100 µV på omr 10 V, 1 mV på omr 100 V, 10 mV på omr 1000 V.

Samplingtid: 0,5 s (normal), 0,05 s (snabb)

Ifasundertryckning: > 80 dB vid 1s eller 50 Hz, 1 kohm i endera ledaren.

Vs-signalundertryckning: > 50 dB vid 50 Hz

Ingång-Vs:

Frekvensområde: 40 Hz...100 kHz (omr 10 V), 40 Hz...500 Hz (omr 100 V), 40 Hz...500 Hz (omr 1000 V).

Ifasundertryckning: > 80 dB vid 1s, > 50 dB vid 50 Hz.

Ingång-Ohm:

Känslighet: 0,1 ohm (omr 10 kohm), 1 ohm (100 kohm), 100 ohm (omr 10 Mohm).