

Bearbetad vid Fastställd av 13 jan 1958 Sid 1 (2)
 ELB4/B L Fosselius J-H Kyhlberg Andrad enligt Upphäver
 / H Franzén 856-Ä4P

RL-02. Grupppanel

Modifiering av reläkoppling samt ändring för utombandssignalering

ÄNDRINGSKLASS 3

INFÖRS vid flj, rtv, cv senast 1/4 1958

ÄNDRINGSMÄRKNING ändringssiffra 1 korsas på ändringsskylten

OGILTIGOrientering

För undvikande av avbrott i sändarstarten när markörinsatsens omkastare förs från SIGNAL till TAL-läget görs en omkoppling i relädelen på grupppanelen enl bild.

För utombandssignalering görs diverse omkopplingar på kabel FF-FR 31334 och hylsuttag FJ 4 i grupppanelen.

Samtidigt som dessa ändringar görs måste även MOTTAGARPANEL FF-FR 46000 ändras enligt TOMÄ 856-Ä8 om båda dessa paneler ingår i samma gruppterminalutrustning.

Av ändringen berörd materielÄndringsmateriel 1)EnheterErforderliga nya kablar per grupppanel

Samtliga grupppaneler ingående i RL-02 samt kablar FF-FR 31334

1 st Elledning EKUS 0,5 röd L = 100
 1 " " EKUS 0,5 gulröd L = 250
 1 " " EKUS 0,8 vitblå L = 100

Tekniskt underlag 2)Ritningar (erforderliga för ändringens införande)

FF-FR 21847
 FF-FR 21618
 FF-FR 31334
 FF-FR 44298

Arbetsgång (se bild)

1. Den blåvita tråden mellan R5:12 - R5:26 och R5:12 - R6:12 tas bort.
2. Ny blå/vit tråd löds in mellan R5:26 - R6:12. Redan befintlig kabelstam utnyttjas för framdragande av de nya trådarna.
3. Röd tråd löds in mellan R4:17 - R5:12.
4. En röd/gul tråd löds in mellan R4:16 - M8:2.
5. Flytta den bruna tråden från M10:2 till M10:3.
6. För utombandssignalering flyttas de vita trådarna från FJ4:6 till FJ4:8.
7. I kabel FF-FR 31334 flyttas trådarna från FJ1:10, FJ2:10, FJ3:10 till respektive FJ1:2, FJ2:2, FJ3:2.
8. Inför ändringsmärkning.

1) Beställs från CFA.

2) Från ELB4.

