



Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
	1	M3171-155010	Frekvensräknare		FLUKE-1920A-06
	1	M3171-155109	. Beskrivning		FLUKE-400101
	1	M1812-127020	. Nätkabel		

DATA

## Frekvensområde:

Ingång 50 ohm: 50 MHz...520 MHz

Ingång 1 Mohm: 5 Hz...125 MHz

Arbetssätt (Mode) Burst: Mäter 31 ms längre än vald öppningstid

Frekvensområde: 1 MHz...520 MHz

## Öppningstid:

Ingång 50 ohm: 4 ms, 40 ms, 0,4 s, 4,0 s, 40 s.

Ingång 1 Mohm: 1 ms, 10 ms, 0,1 s, 1,0 s, 10 s,

## Känslighet:

Ingång 50 ohm: 15 mV eff 520 MHz

Ingång 1 Mohm: 15 mV eff (&lt; 100 MHz), 25 mV eff (125 MHz)

## Max inspänning:

Ingång 50 ohm: 5 V eff

Ingång 1 Mohm: 150 V eff (&lt; 1 kHz), 5 V eff (125 MHz)

## Tidbasgenerator:

Frekvens: 10,00 MHz

Stabilitet:  $< \pm 3 \times 10^{-7}$ /månad

## Yttre tidbasgeneratoringång:

Frekvens: 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz

Känslighet: 100 mV eff

Inimpedans: 2 kohm

Indikator: 9-siffrig med lysdioder

Option 06: Upplösningsmultiplier

Frekvensområde: 10 Hz...10 kHz

Multiplierområde: x 1000

Strömförsörjning: 115/230 V  $\pm 10\%$ , 50...400 Hz, 15 W.

Dimensioner: 89x229x319 mm

Vikt: 2,7 kg