



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3613-201011	HF-effektmeter MT		
2	1	M3613-201010	. HF-effektmeter	Terminale RF Wattmeter	BIRD-61, 0-1W, 0-5W
	1	M3613-990109	..Beskrivning	Instruction Book for the Termaline RF Wattme- ter 611, 612, 61, 67, 67C	
	1	M3613-990209	..Svensk beskrivning		
Förbrukningsdetaljer:					
3	1	M2461-207	. Kristall IN21 B	Crystal Diode	JAN-IN21B spec

DATA

Frekvensområde:	30...500 MHz
Mätområde:	Skalor tillverkas på begäran för vilka värden som helst inom typ 611 och 612:s effekt- områden (0...15, 0...60 resp 0...20, 0...80W).
Mätosäkerhet:	± 5 % av fullt utslag.
Inimpedans:	Nominellt 50 ohm.
SVF:	1,1
Anslutningsdon:	Koaxialkontaktton typ N, hylstag.
Modulationstyper:	CW, AM, FM eller signal av televisionstyp. Ej konstruerad för mätning av pulseffekt.
Dimensioner:	95 x 180 x 240 mm
Vikt:	3 kg