



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3613-203021	HF-effektmeter MT		
2	1	M3613-203020	. HF-effektmeter	Termaline RF Wattmeter	BIRD-67
	1	M3613-990109	.. Beskrivning	Instruction Bood for the Termaline RF Watt- meter 611, 612, 61, 67C	
	1	M3613-990209	.. Svensk beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3613-203119	. Övergångsdon		
Förbrukningsdetaljer:					
4	1	M2461-207	. Kristall IN21B	Crystal Diode	JAN-IN21B spec

DATA

Frekvensområde:	30..500 MHz.
Mätområde:	0...25, 0...100 och 0...500W 300W utan överhettning. Ökning till 500W med fläktkylning.
Mätosäkerhet:	± 5 % av fullt utslag.
In impedans:	Nominellt 50 ohm.
SVF:	1,1
Anslutningsdon:	Koaxialkontakt don typ QC med övergång till typ N hylstag.
Modulationstyper:	CW, AM, FM eller signaler av televisionstyp. Ej konstruerad för mätning av pulseffekt.
Effektmeter:	Dimensioner: 155 x 220 x 530 mm Vikt: 9,4 kg
Visarinstrument:	Dimensioner: 145 x 95 x 180 mm Vikt: 2 kg