



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckning
1	1	M2569-207031	Pulsgenerator MT		
2	1	M2569-207030	. Pulsgenerator	Pulse Generator	NAGAR-5002C
3	1	M1812-112010	.. Nätkabel	Power lead	
Tillbehör:					
4	1	M2569-207129	. Avslutare	Cable termination box	NAGAR-5001/2
5	1	M2569-207119	. Koaxialkabel	100 ohm coax. cable	

DATA

Funktion:	Huvudpulsen kan fördröjas i förhållande till en förpuls som finns tillgänglig från en separat utgång. Man kan även erhålla dubbla pulser, vilket innebär att en extra huvudpuls kommer 0,04 μ s efter förpulsens och därefter den ordinarie huvudpulsen efter inställd fördröjning.
Frekvensområde:	0,1 Hz...1 MHz, 2,5 MHz vid yttre triggning
Huvudpuls	
Amplitud:	8 mV...50 V \pm 2 %
Pulsbredd:	0,1 μ s...1 \pm (5 % + 0,03 μ s)
Stigtid:	12 ns, 8 mV...2 V Beroende på belastningens kapacitans, 2...50 V
Utimpedans:	100 ohm, 8 mV...2 V
Fördröjning:	0,2 μ s...2 s, \pm (5 % + 0,02 μ s)
Förpuls:	
Amplitud:	Min 15 V, positiv eller negativ
Pulsbredd:	0,2 μ s
Stigtid:	35 ns
Strömförsörjning:	95...125 V och 190...250 V, 50...60 Hz 220 VA
Dimensioner:	470 x 267 x 370 mm
Vikt:	19 kg