



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
M3171-999029	Räknartillsats	Frequency converter unit	HEWPA-525A
M3171-990029	. Beskrivning	Operating and servicing manual	

DATA

Funktion:	Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknare HEWPA 524 B, C eller D. Den utökar dess frekvensområde (frekvensomvandlare) men kan även användas som förförstärkare till räknaren.
Frekvensområde:	Som förstärkare till räknaren: 10 Hz...10,1 MHz Som omvandlare till räknaren: 10,1 MHz...100 MHz
Mätosäkerhet:	Räknarens mätosäkerhet försämras inte
Avläsning:	8 siffror; den första indikeras av omvandlarens väljarkontroll märkt: 0, 10, 20...90; de övriga 7 indikeras på räknaren
Känslighet:	Min 0,1 V effektivvärde 10 Hz...10,1 MHz, min 10 mV effektivvärde 10,1...100 MHz
Inimpedans:	10 Hz...10 MHz: ca 1 Mohm parallellt med 40 pF 10 MHz...100 MHz: ca 50 ohm
Nivåkontroll:	Indikatoröga, fungerar även som avstämningsindikator
Strömförsörjning:	från räknaren
Dimensioner:	250 x 160 x 155 mm. Passar direkt i uttag på räknarens panel (tillsatstyp)
Vikt:	2,3 kg