



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
M3171-999039	Räknartillsats	Frequency converter unit	HEWPA-525B
M3171-990039	. Beskrivning	Operating and servicing manual	

DATA

Funktion:	Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknare HEWPA 524 B, C och D. Den utökar dess frekvensområde. Tillsatsen kan även användas som vågmeter med indikering på indikatoröga.
Frekvensområde:	100... 220 MHz
Mätosäkerhet:	Räknarens mätosäkerhet försämrars inte.
Avläsning:	MHz; 9 siffror, de två första på tillsatsen, övriga på räknaren
Känslighet:	Min 0,2 V eff
Inimpedans:	50 ohm
Nivåkontroll:	Indikatoröga, fungerar även som avstämningsindikator
Strömförsörjning:	Från räknaren
Dimensioner:	250 x 160 x 155 mm. Passar direkt i uttag på räknarens panel
Vikt:	2,3 kg