



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3171-999079	Räknaertillsats	Frequency Converter	HEWPA-525C
M3171-999079	. Beskrivning	Instruction Manual	

#### DATA

Funktion:	Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknare HEWPA-524 C/D. Tillsatsen utökar deras frekvensområde och känslighet
Frekvensområde:	Som omformare till räknaren: 100...510 MHz Som förstärkare till räknaren: 50 kHz...10,1 MHz
Osäkerhet:	Lika som basenheten
Känslighet:	20 mV eff, 50 kHz...10,1 MHz. 100 mV eff, 100...510 MHz
Inimpedans:	Ca 700 ohm, 50 kHz...10,1 MHz Ca 50 ohm, 100...510 MHz
Registrering:	9-siffrig återgivning, 2 st enligt tillsatsens skala plus 7 st enligt basenheten
Strömförsörjning:	Från basenheten
Vikt:	Ca 3 kg