



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
M3171-999139	Räknartillsats	Frequency Converter	HEWPA-5253B
M3171-990119	. Beskrivning	Operating and servicing manual	

DATA

Funktion:

Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknare HEWPA 5243L och 5245L. Tillsatsen utökar dessas frekvensområde

Frekvensområde:

50...512 MHz

Blandningsfrekvens:

50...500 MHz i 10 MHz steg

Mätosäkerhet:

Räknarens mätosäkerhet försämrars inte

Inspänning:

50 mV...1 V eff

Max inspänning:

100 V DC eller 2 V eff AC

Inimpedans:

Ca 50 ohm

Nivåkontroll:

Nivåindikator som även fungerar som avstärningsindikator

Strömförsörjning:

Från räknaren

Dimensioner:

117 x 112 x 250 mm

Passar direkt i uttag på räknarens panel

Vikt:

2,3 kg