



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3613-216011	HF-effektmeter MT		
2	1	M3613-216010	. Effektmeter	Microwave Powermeter	HEWPA-431A/B
	1	M3613-216109	.. Beskrivning	Operating and servicing manual	
3	1	M1812-119010	.. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-0100
Tillbehör:					
4	1	M3613-991289	. Mätkabel 5 fot	Interconnection cord	HEWPA-8120-1082

DATA

Frekvensområde:	Beroende av använd termistorhållare, HEWPA-478A eller HEWPA-486A Se separata typblad.
Mätområde:	10, 30, 100 och 300 μ W; 1,3 och 10 mW (fullt skalutslag).
Mätsäkerhet:	$\pm 3\%$ av fullt skalutslag på samtliga områden mellan $+20^{\circ}$ C och $+35^{\circ}$ C.
Nollavvikelse:	Mindre än 2 % av fullt skalutslag vid nollställning på känsligaste området.
Utgång för skrivare/voltmeter:	Telefonjack på baksidan. Max 1 mA till max 2000 ohm. Ena polen jordad.
Ingång för kalibrering:	Polskruvar på baksidan för likspänningskalibrering av bryggan.
Strömförsörjning:	115/230 V $\pm 10\%$, 50...1000 Hz, 2,5 W. (Möjlighet för batteridrivning med originalbatteri HEWPA-431A-95A eller drivning från likspänningskälla lämnande 24 V-50 mA).
Dimensioner:	200 x 165 x 305 mm
Vikt:	3,7 kg (5 kg med batteri)