



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-217011	HF-effektmeter, K	UHF-Wattmeter	ROSWA-BN26123/60
M3613-217109	. Beskrivning	Beschreibung	

DATA

Frekvensområde:	100...600 MHz
Mätområde för direkt och reflekterad effekt:	0...30 W
Minimum direkt effekt erforderlig för direkt- avläsning av reflektions- koefficient:	20 W
Reflektion p g a kopplingssystemet:	2 %
Mätosäkerhet vid effekt- mätning, sinusvåg, inklusive frekvenskarateristik:	± 8 %
Impedans:	60 ohm
Mät huvudets anslutningar:	2 Dezifix B
Anslutning mellan indikator och mät huvud:	2 m kabel med stift typ Tuchel
Dimensioner:	Indikator: 125 x 180 x 115 mm Mät huvud: 270 x 110 x 45 mm
Vikt:	Indikator: 1,7 kg Mät huvud: 1,9 kg