



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3613-231011	HF-effektmeter MT		
2	1	M3613-231010	. HF-effektmeter	Power Meter	HEWPA-432A
	1	M3613-231109	.. Beskrivning		
3	1	M1812-119010	.. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-0100 äldre utf.
3	1	M1812-127020	.. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-1689 nyare utf.
Tillbehör:					
4	1	M3613-991289	. Mätkabel		HEWPA-8120-1082

DATA

Frekvensområde:	Beroende av använd termistorhållare. M3613-99..... Se separata typblad.
Mätområde:	10, 30, 100 μ W, 1, 3 och 10mW, fullt skalutslag. Meterskalan är också graderad i dBm, -20...+10 dBm. Fullt skalutslag, 1 steg om 5 dB.
Mätosäkerhet:	$\pm 1\%$ av fullt skalutslag (0...+55 grader C)
Nollavvikelse:	Mindre än $\pm 0,5\%$ av fullt skalutslag vid nollställning på känsligaste området.
Skrivareutgång:	1,000 V utspänning med utgången obelastad överensstämmer med fullt skalutslag (1,0 på 0...1-skalan) med osäkerheten $\pm 0,5\%$. 1 kohm utimpedans. BNC-kontaktdon, hylstag.
Kalibreringsingång:	BNC-kontaktdon, hylstag. För kalibrering av bryggan.
Strömförsörjning:	115/230 V $\pm 10\%$, 50...400 Hz, 2,5 W
Dimensioner:	130 x 155 x 279 mm
Vikt:	3,1 kg