



Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
	1	M3616-206021	Effektätetsmeter MT		GENMI-RAHAM 3
	1	M3616-206020	. Effektätetsmeter		GENMI-481A
	1	M3616-206109	.. Beskrivning		
		Tillbehör:			
	1	M3616-206129	. Förlängningskabel		
	1	M3616-206149	. Mätsond		GENMI-83
	1	M3616-206159	. Väska		

DATA

Frekvensområde:	0,3 GHz...18 GHz
Mätområde:	20 W/m ² , 200 W/m ² , 2000 W/m ² .
Kal onoggrannhet:	± 0,5 dB (vid 2,45 GHz)
Frekvenskaraktistik:	± 5 dB
Max strålningstäthet:	
Medelvärde:	5000 W/m ²
Toppvärde:	300 kW/m ²
Energivärde:	1,5 Ws/m ²
Brus:	< 1% topp-topp på mest känsliga området
Inställningstid:	1,5 s
Skrivarutgång:	0,124 V f s över 100 kohm
Arbetstemperatur:	± 0...+50°C
Strömförsörjning:	Batteri med 500 tim drifttid
Dimensioner:	64x41x162 mm, 336x70 mm (prob)
Vikt:	1,5 kg