



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-153012	Volt-ohmmeter MT2		
2	1	M3618-153010	. Volt-ohmmeter	Multi-function Meter	HEWPA-427A-001
	1	M3618-153109	.. Beskrivning	Instruction Manual	
	1	M3618-153209	.. Svensk beskrivning		
3	1	M1812-127020	.. Nätkabel	Power Cord	HEWPA-8120-1689
Tillbehör:					
4	1	M3618-990889	. Mätkropp		HEWPA-11096A
5	1	M3618-991219	. Kabelgarntyr		GOERS-ZB04
6	1	M3618-991439	. Instrumentlåda		HEWPA-11075A
Förbrukningsmateriel:					
	1	M2871-153010	. Torrbatteri 22,5 V		KEMET -763

DATA

Likspänning:	
Mätområde:	± 100 mV... ± 1000 V, 9 områden, 10 dB steg
Mätosäkerhet:	$\pm 2\%$ av fullt skalutslag
Inresistans:	10 Mohm
Växelspänning:	
Mätområde:	10 mV...300 V, 10 områden, 10 dB steg
Mätosäkerhet:	0,01 V...30 V, 10 Hz...1 MHz: 2% av fullt skalutslag 100 V...300 V, 10 Hz...100 kHz: 2% av fullt skalutslag
Frekvensområde:	10 Hz...1 MHz
Inimpedans:	10 mV...1 V, 10 Mohm parallellt med 40 pF 3 V...300 V, 10 Mohm parallellt med 20 pF
Instrument kalibrering:	Känner signalens medelvärde Skalan kalibrerad i effektivvärde
Resistans:	
Mätområde:	10 ohm...10 Mohm, centrumvärden på skalan, 7 områden
Mätosäkerhet:	$\pm 5\%$ av avläst värde. Gäller mellan 0,3 och 3 på skalan
Allmänt:	
Ingång:	Flytande upp till ± 500 V över chassiejord
Strömförsörjning:	Torr batteri 22,5 V (M2671-153010) Nät drift, 230 V $\pm 20\%$, 48...4440 Hz, 2 VA
Dimensioner:	130 x 159 x 203 mm
Vikt:	2,4 kg