



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-330011	Siffvoltage-ohmmeter MT		
2	1	M3618-330010	. Siffvoltage-ohmmeter	Digital multimeter	HEWPA-970A
	1	M3618-330109	.. Beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3618-330119	. Batterienhet		HEWPA-97001A
4	1	M3618-330129	. Batteriladdare		HEWPA-97020B
5	1	M3618-330139	. Nätkabel		HEWPA-8120-0681
6	1	M3618-330149	. Mätspets kort		HEWPA-8710-0556
7	1	M3618-330159	. Mätspets lång		HEWPA-8710-0557
8	1	M3618-330169	. Mätspets		HEWPA-5040-7616
9	1	M3618-330179	. Ljusskydd		HEWPA-5040-7592
10	1	M3618-330189	. Fordral		HEWPA-1540-0257
11	1	M3618-330199	. Förvaringslåda		HEWPA-1540-0264

DATA

Funktioner:	Mäter lik- och växelspanning samt resistans Automatisk områdesomkoppling
Likspänning:	
Mätområde:	0,1, 1, 10, 100, 1000 V positiv eller negativ spänning 500 V max inspänning
Mätosäkerhet:	$\pm(0,7\% \text{ avl v} + 0,2\% \text{ fs})$
Inresistans:	10 Mohm $\pm 5\%$
Växelspanning:	
Mätområde:	0,1, 1, 10, 100, 1000 V effektivvärdet 500 V effektivvärde max inspänning
Mätosäkerhet:	0,1 V-området, 45 Hz...1 kHz, $\pm(2\% \text{ avl v} + 0,5\% \text{ fs})$ 1 kHz...3,5 kHz, $\pm(5\% \text{ avl v} + 0,5\% \text{ fs})$ 1...1000 V, 45 Hz...1 kHz, $\pm(2\% \text{ avl v} + 0,5\% \text{ fs})$ 1 kHz...3,5 kHz, $\pm(3\% \text{ avl v} + 0,5\% \text{ fs})$
Inimpedans:	10 Mohm $\pm 5\%$ parallellt med 30 pF
Resistans:	
Mätområde:	1, 10, 100, 1000, 10000 kohm
Mätosäkerhet:	$\pm(1,5\% \text{ avl v} + 0,2\% \text{ fs})$
Max inspänning:	115 V eff upp till 1 minut 250 V eff upp till 10 s
Övrigt:	
Återgivning:	31/2 stiffer
Överområde:	10%
Strömförsörjning:	Laddningsbara batterier. 2,5 h kontinuerlig drifttid vid 25 grader C 14 h, typisk laddningstid
Dimensioner:	165 x 45 x 30 mm
Vikt:	200 gram