



### EICO-NTT...

En trevlig och kompakt CW-sändare för 50—60 W. Eico-sändare typ 723 K arbetar på alla amatörband 10, 15, 20, 40 och 80 m har en trevlig och väl tillrättalagd design och kan säkert inpassas i de flesta hem med amatörförlig inställning. Eico har dessutom goda inre tekniska data och är bestyckad med rören 6CL6 osc. samt 6DQ6 slutsteg. Likriktarrör GZ34. Effektförbrukning cirka 145 W vid 117 V 50 Hz. Slutsteg med Pi-filter. Sändaren är kristallstyrd men kan även anpassas till lämplig VFO.


Amatörpris  
kr. 385:—

SM5AY SM5AKI SM5AOL  
SM5MT SM5BDO SM5CBI

73 de

### NYTT FÖR SVERIGE

Amerikanska mini-  
boxar i svensk Elfa-  
standard.



Dessa nya amatörchassier är tillverkade av aluminiumplåt och lackerade i en behaglig grå färgton. Chassierna har god passning och ger utmärkt skärmning. De två chassihälvorna sammanfogas med plåtskruv. Elfa miniboxar är lämplig för alla slag av amatörbyggen, konverterar, reläboxar, miniatyrsändare med transistorer etc.

| Kat.nr | Längd<br>mm | Bredd<br>mm | Höjd<br>mm | Netto<br>kr. |
|--------|-------------|-------------|------------|--------------|
| K460   | 60          | 40          | 30         | 4:50         |
| K463   | 80          | 60          | 40         | 5:—          |
| K466   | 120         | 80          | 60         | 6:—          |
| K469   | 160         | 120         | 80         | 9:—          |
| K475   | 55          | 35          | 35         | 6:—          |

**ELFA** Radio & Television AB

Postgiro 25 12 15  
Holländarg. 9 A, STHLM 3. Box 3075 - Tel. 240 280

AZ7

# QTC



SM2

ORGAN FÖR SSA  
Sveriges Sändare Amatörer

### UR INNEHÅLLET

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Diplomfloran .....           | Sid. 187 |
| Manipulator till elbug ..... | » 189    |
| Bättre selektivitet .....    | » 190    |
| UKV .....                    | » 193    |
| Rävjakt .....                | » 195    |
| SSA lyssnarmedlemmar .....   | » 197    |
| SAC, resultat .....          | » 201    |
| Novissack .....              | » 204    |
| Nya medlemmar .....          | » 205    |
| Nytt från HQ .....           | » 206    |
| SSB-data .....               | » 207    |
| Privatradiobandet .....      | » 209    |

NUMMER



JULI 1961

ÅRGÅNG 33

**SSA:s styrelse**

Ordf.: SM5AZO, C. E. Tottie, Mölnavägen 1, Lidingö 2. Tfn (010) 66 05 45.  
 V. ordf.: SM5YT, Nils-Gustaf Gejvall, Es-singestråket 34/1, Stockholm K. Tfn (010) 54 62 52,  
 Sekr.: SM5LN, Martin Höglund, Spannvägen 42/nb, Bromma.  
 Skattemästare: SM5CHH, Paul Gerstl, Hertigvägen 15/nb, Hägersten. Tfn (010) 19 32 33.  
 Kanslichef: SM5KG, Klas-Göran Dahlberg, Kvarnhagsgatan 24/2, Vällingby. Tfn (010) 89 33 88.  
 Tekn. sekr.: SM5KV, Olle Ekblom, Fors-hagagatan 26/2, Farsta. Tfn (010) 64 58 10.  
 QSL-chef: SM5BZR, Torbjörn Jansson, Aprikosgatan 29/4, Vällingby.  
 QTC-red.: SM5CRD, Lennarth Andersson, Stureg. 6 A/3, Sthlm Ö. Tfn (010) 62 52 18.  
 Suppl.: SM5ZD, Per-Anders Kinnman, Lie-vägen 2, Roslags-Näsby.  
 Suppl.: SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barn-hemsgatan 11, Postfack 53, Mölndal.  
 Revisor: Emil Barksten.

**Funktionärer**

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Bulletin: SM5BHO         | Mobilt: SM5KG   | Rävjakt: SM5BZR |
| Diplom: SM5CCE (svenska) | NRAU: Vakant    | Tester: SM7ID   |
| SM6AMR (övriga)          | Region I: SM5ZD | UKV: SM5MN      |

**Distriktsledarna**

DL 1 SM1AZK, K.-G. Weinbrandt, BB VII, Färösund.  
 DL 2 SM2ALU, Lars-Inge Engström, Parkvägen 1, Bergnäset.  
 DL 3 SM3WB, Sven Granberg, Svängatan 4 D, Strömsbro. Tfn 298 80, ankn. 2013.  
 DL 4 SM4KL, Karl-Otto Österberg, Box 354 A, Vålberg. Tfn Karlstad 424 39.  
 DL 5—Stor-Stockholm, SM5BGM, Bo Forslund, Agnegatan 24/2, Stockholm K. Tfn (010) 51 01 11.  
 DL 5—Landsorten, SM5TK, Kurt Franzén, Pilosvägen 11/4, Nyköping.  
 DL 6 SM6BLE, Rudolf Dahlström, Barnhemsgatan 11, Mölndal. Tfn (031) 27 11 20 (bost.), (031) 27 05 18 (arb.)  
 DL 7 SM7MG, Sven Wiklund, Köpmang. 13, Höganäs. Tfn Höganäs 405 22 (bost.), 401 97 (arb.)

**Press - stopp - nytt!****VILL DU JAGA RÄV I MOSKVA I HÖST?**

Säg ja NU — tillfället kommer kanske aldrig åter.

Sovjetunionen sänder till räv-EM en ledare, en tränare och fyra tävlande. Intresserade svenskar betalar deras uppehälle här och tar hand om dem väl. Dessa svenskar reser sedan till Moskva första veckan i september och deltar i en returmatch. Under de sju dagarna i den ryska huvudstaden är de ärade gäster och har inga utgifter. Med hänsyn till växelkurserna är detta ett gynnsamt byte.

**Tidtabell:** båt från Stockholm 30/8 till Leningrad 31/8 kl 20  
 flyg till Moskva nästa morgon, 1/9  
 flyg till Leningrad 8/9  
 båt från Leningrad 8/9 till Stockholm 9/9

**Kostnader:** Resan t.o.r. i turistklass 374:— (fantastiskt billigt).  
 Uppehålle för gästande ryss å Brevik 140:—.  
 Sightseeing, bilpengar, fickpengar bortåt 200:—.  
 Summa kronor cirka 700:—.

Vi vet att det är dyrt. Men du får lustvandra på Röda torget, besöka Leninmauso-

léet, höra klockorna i Kreml tona ut från lök-pulerna över den stora huvudstaden i ett väldigt land, till nyligen hermetiskt stängt för utomstående. Och du får göra det i radioamatörsallskap på ett sätt som du aldrig får uppleva Sovjet på en annan gång!

Sverige sänder —AZO och fem tävlande, som ska försvara de svenska färgerna och ge ryssarna igen för Poltava. ANMÄL DIG OMEDELBART till —AZO, kapten Carl-Erik Tottie, Mölnavägen 1, Lidingö 2, och bifoga »meritförteckning» (hur länge du jagat räv, hur många jakter ungefär, ev. SM-resultat etc.) och uppgift om ålder. Anmälan är bindande, och det är BRÄTTOM!

I landets intresse utväljs de mest kvalificerade, men då ekonomin tyvärr är en utsorterande faktor, bör alla som kan och vill resa anmäla sig, även om meritförteckningen tycks dem magar.

—AZO, —IQ

P. S. Var beredd betala 500:— då du antages (cirka 15/7).

Vi hjälper dig med visum, men då ford-ras förstås giltigt pass.



# QTC



ORGAN FÖR FÖRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER

**DIPLOMFLORAN**

Grundtanken med diplom för olika typer av amatörradioverksamhet är god. Diplomen sporrar till aktivitet och entusiasmerar till förbättrade prestationer av olika slag.

Det torde emellertid numera vara allom bekant, att antalet diplom blivit så stort, att någonting måste göras för sanering av verksamheten. Inte bara de skilda ländernas officiella amatörradioorganisationer utan även regionala och lokala sammanslutningar, enskilda personer eller t. o. m. firmor utger egna diplom, stundom starkt differentierade. Många av dessa diplom kan ha ett mycket behjärtansvärt syfte, t. ex. att uppmuntra till aktivitet på 80- och 40-metersbanden eller vågutbredningsundersökningar på UKV. Men många av dessa diplom är dubblade, dvs. olika länder ger ut olika diplom men med samma villkor. Och ett mycket stort antal är av typen Worked All Groenokeping. I villkoren uppräknas alla de fyra i Grönköping med närmaste omnejd befintliga aktiva stationerna, av vilka tre måste kontaktas. Syftet är uteslutande att göra Grönköpingsamatörerna mera eftertraktade, men efterhand som denna typ av diplom breder ut sig minskar dess värde och effekt högst väsentligt.

Offentliggörandet av diplomerna och reglerna för dem är också mycket oenhetligt. Det finns samlingsverk — diplomböcker — t. ex. av den typ, som SSA gav ut förra året. Successivt publiceras uppgifter om diplom i olika amatörtidskrifter. Men det finns inga bestämmelser eller regler för vilka diplom, som bör stödjas genom publicering eller annan reklam i våra officiella tidskrifter, och inga normer för

vilka krav amatörförbunden bör ställa på »officiella» diplom.

Antalet diplom fortsätter också att växa med rask takt. Något måste göras. IRTS, den irländska amatörradioorganisationen, har därför föreslagit IARU att göra en begränsning av antalet officiellt godkända diplom. IARU har remitterat förslaget till alla anslutna organisationer och begärt deras synpunkter.

SSA har i sitt svar föreslagit, att endast av respektive länders officiella amatörradioorganisationer utgivna eller uttryckligen sanktionerade diplom bör godkännas att upptas i officiella samlingsverk och amatörtidskrifter. Härigenom skulle huvuddelen av nu existerande diplom undanröjas officiellt stöd. Förbjuda dem kan man givetvis inte, men deras spridning kommer härigenom att kraftigt försvåras. I vilken utsträckning föreningarnas diplomtjänst skall omfatta icke officiella diplom kommer sannolikt att bero på arbetsläget. Allt detta bedöms kunna medföra en så stor lättnad i diplomfloran, att man tills vidare inte skulle behöva begränsa antalet diplom, som varje förening skulle tillåtas ge ut. En allmän rekommendation om restriktivitet skulle kunna vara tillfyllst.

Det är givet att detta kommer att drabba ett flertal diplom, som i och för sig kan ha nog så stort berättigande. Skall vi få bukt med »diplomraseriet», krävs emellertid radikala grepp. Vi hoppas, att IARU efter remisstidens slut skall ha underlag för att utge normerande regler för hur detta skall göras.

SM5AZO



Welcome to the first official European Fox Hunt Championship Competitions in Stockholm July, 31st—August, 5th, 1961!

Region I:s första officiella europeiska mästerskap i rävjakt har anförtratts åt Sverige. I skrivande stund föreligger visserligen inte det officiella uppdraget från exekutivkommitén men överenskommelse är träffad på det förberedande planet.

Uppdraget innebär ett ansvar, som vi helhjärtat måste ta på oss. I denna tidning har redan tidigare skrivits åtskilligt om detta. Vi vill därför här endast erinra om att vi måste förbereda och genomföra tävlingarna uteslutande med frivilliga insatser, som kan kosta varje medhjälpare tid och kanske också några kronor. Ju fler, som hjälper till, desto lättare för var och en. Vi väddar därför till alla, som tror sig kunna bidra i någon form, att dra sina strån till stacken. Vi måste visa våra utländska gäster, att de är välkomna, att vårt land är väl värt ett besök och att vi är tack samma för all gästvänskap, vi själva får röna hos utländska amatörer.

Till alla gästande deltagare vill vi uttrycka vår stora glädje över att Ni velat göra Er besväret att resa till vårt — för många av Er — avlägsna land. Vi hoppas, att Ni skall anse den tid väl använd, som Ni tillbringar hos oss. Vi kommer att göra vad i vår förmåga står för att Ni skall trivas och för att de första officiella rävjaktsmästerskapen skall bli lyckade och få en värdig inramning.

SSA SRJ  
Carl Erik Tottie Alf Lindgren  
SM5AZO SM5IQ

2 meter Fox Hunt August, 4th.  
80 meter Fox Hunt August, 5th.

## Diplomnytt

Tiden för årets SOP-diplom är i år ändrad och omfattar endast 1—16 juli. Under denna tid gäller det alltså att nå kontakt med 10 av nedanstående 12 prefix: OZ, LA, SM, OH, UA1, UA2, UP2, UQ2, UR2, SP, DL/DJ och DM. Alla band, CW eller Phone, gäller. Lista över förbindelserna upptagande call, datum, tid, band, RST eller RS skall medfölja ansökan vilken måste signeras av SSA eller SSA diplommanager. QSL-kort erfordras ej.

/LN

## Diplomfolk

|          |               |                   |
|----------|---------------|-------------------|
| AC15Z    | har gått till | SM7CNA            |
| CAA      | " "           | SM7CAB            |
| WUNA II  | " "           | SM7CNA            |
| BERTA CW | " "           | SM7CNA            |
| P-ZMT    | " "           | SM4-2834 (4CHM)   |
| WUNA I   | " "           | SM7-2332          |
| WAC CW   | " "           | SM5BKM och SM7BKZ |

WAC phone har tilldelats SM3VE.  
Årets första aktivitetsdiplom A-350 tillföll SM6AOQ Sune Mattson i Kungsbacka.

/AMR

## Försäljningsdetaljens postgironummer

slopas från och med den 1/7 1961 och alla inbetalningar skall i fortsättningen ske till 5 22 77, SSA, Enskele 7.

## KANSLIET HÅLLER STÄNGT

lördagar 10/6—9/9.

Semesterstängt kommer det att vara 3/7—22/7.

# MANIPULATOR TILL ELBUG

Av SM4JV, Lars-Erik Lewander  
Hagagatan 34 G, Örebro


De mest invecklade elektroniska konstruktioner brukar sällan bereda en sändareamatör några större svårigheter. Med rent mekaniska detaljer brukar det däremot bli både så och så, främst beroende på att många saknar en hygglig verktygsutrustning. Då det gäller att tillverka en elbug består nästan den största svårigheten i att åstadkomma en tillfredsställande manipulator. För att den som vill bygga en elbug inte skall behöva dra sig för detta på grund av jobbet med manipulatorens lämnas nedan ett förslag. Den beskrivna manipulatorens förutom enkelhet i tillverkning dessutom fördelen av att vara liten, varför den kan byggas in i sändaren eller användas till den portabla stationen.

Anskaffa en trasig vibratoromformare, helst av synkrontyp. Sådana finns det i regel gott om i radioverkstädernas skräplådor. Avlägsna skyddsskåpan och sockeln. Kontrollera att mittfjäders (1) inte är trasig och att minst en kontaktgrupp åt vardera hållet är användbar d. v. s. kontaktarna ej sönderbrända. Det sistnämnda upptäckes lätt i samband med att kontaktarna renputsas med en bit smärgelduk.

Avsäga därefter på själva vibratorenheten den omgivande bygeln strax bakom de två hålen (2). Mittfjäders med ankaret (3) kommer därvid att sticka ut c:a 5 mm så som framgår av skissen.

Ett handtag (4) i storlek och form enligt skissen tillverkas av en 5 mm tjock pertinax eller plexiglasbit. I främre delen ursägas ett hack, som överensstämmer med ankaret. Handtaget fastlimmas därefter med Bostic eller Plim. De som inte tror på att detta blir tillräckligt hållfast kan i stället borra bort ankarens nit och fästa handtaget med två skruvar genom nithålen. Personligen är jag emellertid helt övertygad om limningens stora fördelar och har med framgång använt metoden då det gäller att fästa komponenter såsom mindre transformatorer o. dyl. på plåtchassier.

Manipulatorens fästes på en platta av pertinax el. dyl. (tjocklek minst 5 mm) med hjälp av ett par vinkelstöd (5). Bygeln har ju redan två hål (2), varför man slipper borra. Fästandet kan även här med fördel ske genom limning. Plattans storlek avpassas efter var och ens önskemål. En del vill kanske ha manipu-



lators separat medan andra åter vill ha elbuggen i en enhet.

Plattans undersida täckes lämpligen med ett material, som har stor friktion mot elbuggens underlag t. ex. cykelslanggummi eller skumgummi.

Om manipulatorens spelrum inte passar den individuella smaken, kan det lätt ändras genom att man böjer ytterkontaktfjädrarna med hjälp av en skruvmejsel eller att man placerar ett mellanlägg mellan bygeln och fjädern.

Slaget blir synnerligen mjukt och behagligt. Om man tycker att mittfjäders är alltför mjuk, så kan den göras styvare genom att t. ex. ett par plåtbitar fastlimmas på ömse sidor om fjädern mellan handtaget och mittre kontaktgruppernas fäste vid fjädern. Man kan också minska hävarmslängden genom att handtagets längd minskas 10 mm.

Kontaktarna, som i regel är utförda av wolfram, tål betydligt kraftigare strömmar än den nycklade kretsens, varför risken för att kontaktarna bränns sönder är obefintlig.

Med nu beskriven manipulator har min senaste elbug fått dimensionerna 120×75×60 mm. Största delen av utrymmet tar här det polariserade reläet och batterierna. Alla detaljer, inklusive gavlarna, har limmats fast på bottenplattan och jag kan garantera att de sitter stadigt.

En liknande manipulator använde jag redan 1939, men då såsom sidesweeper, för vilket den även lämpar sig utmärkt.



# Bättre selektivitet för äldre mottagare

Av SM7AUO, Eric Zachrisson, Palme-Lydersgatan 37 D, Ystad

Under en längre tids konvalescens i vintras roade jag mig med att rusta upp en gammal MKL 940, tillhörig SM7CRI. Vid första anblicken föreföll den vara väldigt klumpig och tung, men ju mer jag rotade i den, desto mer kom jag att gilla den. Vännern Gert ville ha en produkt-detektor installerad, men det visade sig att mottagaren redan var försedd med en form av blandnings-detektor, vilken var fullt användbar efter vissa smärre justeringar. Bl.a. ökades BFO- och MF-injektionen. BFO-signalen var i svagaste laget för mottagning av SSB.

Det största ingreppet som gjordes var en förbättring av mottagarens selektivitet. Det befintliga kristallfiltret fyllde inte de anspråk man kan ställa på ett modernt sådant. Valet stannade slutligen på ett filter som stått beskrivet i QST (Juli, 1960, WISGN) och avsett närmast för Hammarlund-mottagare av äldre årgångar. Nästan alla komponenter utom kristallerna finns redan i det gamla filtret. MKL 940 är till vissa delar mycket lik de äldre Hammarlund-modellerna.

Nu följer ett stycke ren översättning från originalartikeln. Inom parentes är vissa kompletteringar, syftande på ombyggnad av MKL 940.

## Kristaller

Skaffa surplus-kristaller med kanalnummer 49, 50, 51, 52, 53 och 54. Dessa passar 465 kHz MF, t. ex. i Super Pro och MKL 940. För en MF på 450 kHz, t. ex. i HQ 129 x, använd kristaller med kanalnummer 41, 42, 43, 44, 45 och 46. Köp dessutom sex små kristallsocklar och en 3–12 pF keramisk trimmer. (Det går även att löda direkt på kristallhållarens stift och på så vis spara in socklarna.)

## Ombyggnaden

Tag bort filterburken från mottagaren. Avlägsna topplocket och sidorna. Löd loss och tag bort kristallhållaren och neutraliserings-kondensatorn. (Tag bort Philipstrimrarna och sätt fasta kondensatorn över sekundären på T1 i stället.) Tag bort de två sista motståndet på selektivitetsomkopplaren. Det är ett på 300 och ett på 2000 ohm. Tag också bort ledningarna till xtalkortslutningssektionen på omkopplaren (läget: FRÅN).

Jämför nu med fig. 2 och 3. I en del mottagare måste man kanske flytta filterspolarna något för att kristallerna Y1–Y4 skall få plats. Detta göres enklast genom att förlänga monteringshålen med hjälp av en smal fil. (I MKL 940 finns det god plats utan att flytta spolarna, däremot måste omkopplaren flyttas närmare burkens framsida.) Löd fast de två nya motstånden, 100 och 200 ohm, på omkopplaren. Sätt fast topplocket på burken. Montera in den nya trimmern enligt fig. 2. Det räcker med att löda fast den. Det är mycket viktigt att de två serie-kristallerna, Y5 och Y6, placeras enl. figuren. Om dessa två förväxlas, kom-

## Kristallfrekvenser

|    | 465 kHz MF |          | 450 kHz MF |          |
|----|------------|----------|------------|----------|
|    | Frekv. kHz | Kanalnr. | Frekv. kHz | Kanalnr. |
| Y1 | 461,1      | 49       | 446,3      | 41       |
| Y2 | 262,9      | 50       | 448,1      | 42       |
| Y3 | 468,5      | 53       | 453,7      | 45       |
| Y4 | 470,4      | 54       | 455,5      | 46       |
| Y5 | 464,8      | 51       | 450,0      | 43       |
| Y6 | 466,7      | 52       | 451,8      | 44       |




FIG 1

mer ej filtret att fungera på ett riktigt sätt. Koppla in resten av kristallerna. (I MKL 940 måste en del av ledningsföringen ändras, dessutom är det en god idé att sätta in ett kopplingsstöd med tre å fyra lödöron strax under kristallerna Y1–Y4.) Trots att schemat verkar enkelt, är det lätt att göra en felkoppling, så kontrollera noga ett par gånger. Sätt ihop burken och montera den i mottagaren.

## Trimningen

Här är tålmod och ett noggrant arbete nödvändigt. Trimningen måste vara perfekt. Bästa sättet är att använda en stabil signalgenerator. Som indikator lämpar sig mottagarens S-meter. Använd omodulerad signal. Låt mottagaren och generatorn stå på uppvärmning ett par timmar först. Grovtrimma sedan MF-kretsarna efter filtret till en frekvens mitt emellan de två center kristallfrekvenserna, 465,7 kHz för en MF på 465 kHz och 450,9 för 450 kHz MF. Om mottagaren är en Super Pro, så glöm då inte att trimma AVC-transformatorn. Justera därvidlag den undre kärnan för max output.

Ställ sedan in mottagaren för bakgrundsbrus på det högsta bandet. Sätt fasningskondensatorn på »kl 2», selektivitetsomkopplaren i läge 3 och ställ in neutraliseringskondensatorn för maximalt »kristalljud», ett ihåligt, dämpat ljud. Skifta sedan till ett lågfrekvensband och vrid in signalgeneratorn mycket noga till mottagarens frekvens. Det kommer nu att synas två markanta toppar i S-meter-utslaget när signalgeneratorn sakta vrids in över mottagarens frekvens. (Finns det flera än två kan detta bero på att en av kristallerna ligger avsevärt fel i frekvens.) Ställ in generatorn exakt mitt emellan de två topparna och trimma mycket noga hela MF-kedjan, med början på bottenkärnan i kristallfiltret. Rör

ännu inte toppkärnan i filtret. Upprepa förfarandet till dess trimningen är perfekt och kontrollera då och då signalgeneratorn så att den ligger exakt mitt emellan topparna. Glöm inte AVC-transformatorn om mottagaren är en Super Pro.

## Slutlig justering


Nu kommer det viktigaste — toppkärnan i kristallfiltret. Denna justering göres bäst med hjälp av hörseln och med mottagaren inställd för bakgrundsbrus på det högsta frekvensbandet. Använd inte signalgeneratorn. När kärnan vrids, kommer den till en punkt där bruset snabbt ändrar karaktär från »kristallljudet» till ett naturligare »hörfrekvensljud» och tillbaka igen om kärnan vrids vidare. Ställ kärnan på den minst »ihåliga» toppen, alltså där det låter rikttigast. Denna justering har haft till ändamål att ge filterkurvan en flat topp, dvs. om man vrider in mottagaren över en signal, kommer inte S-metern att som tidigare visa två näraliggande toppar. Trimningen är nu klar.

Fasningskondensatorn tjänstgör nu som bandbreddskontroll med det bredaste läget »kl 9» och det smalaste »kl 2». Bäst all-round resultat fås med selektivitetsomkopplaren i läge 2 eller 3, fast kanske en del SSB-ops föredrar en något smalare bandbredd, läge 4 eller 5. Så långt originalartikeln.

## Några kommentarer

Filtret håller vad det lovar. Är det rätt kopplat och trimningen noggrann, är resultatet en filterkurva med nästan perfekt »flat top», branta sidor och utan den vanliga ringningen. Det största besväret vid den aktuella ombyggnaden vållade inte kristallfiltret som sådant, utan det var kärnorna i ett par av MF-burkarna och i filtrets ingångskrets som





krånglade. De var spräckta vid skruvmejsel-spåret och tar man då i för hårt, verkar flisorna som kilar och fläker i sin tur upp spolstommarna. Dessa defekta kärnor måste bytas ut och jag var även tvungen att flytta över ingångskretsens spolar till en ny stomme. Den gamla var totalt sönderfläkt.

Kristallerna skaffas lämpligen genom SM5CXF. Finns de ej i lager tar han säkert hem dylika om man insisterar. Skulle det ej gå att få tag på de exakt rätta frekvenserna, är det ju möjligt att ganska behändigt flytta en kristallfrekvens.

När man nu ändå håller på med att trimma MF-kretsarna, är det lämpligt att även ta med HF-dito. Skygga inte för ordet trimning. Denna operation är faktiskt den enklare vid ett mottagarebygge eller ombyggnad.

Det bör kanske påpekas att filtret huvudsakligen är avsett för AM och SSB, men att det även hjälper upp CW-mottagningen högst avsevärt. I det smalaste läget kommer endast en del av endera sidbandet med. Exakt bandbredd har jag inte haft möjlighet att mäta, men skulle tro att det rör sig om c:a 1,5—2 kHz. Dessutom är MKL-en i sitt ursprungsförhållande mindre lämplig för en extrem CW-bandbredd på några hundra Hz. Det bör vara möjligt att placera en 4-gangs bandspridningskondensator på locket till den stora kondensatorn, så monterad att axeln kommer fram till

panelen till vänster om skalan. Lämplig avstämningssrätt är en av de japanska mikroratarna. Storleken på bandspridningskondensator, c:a 25 pF per sektion. Det tror jag räcker för spridning över 80-meters bandet. Lämpligt är också att bygga upp bandspridningskondensatorn utav fyra enkla kondensatorer med genomgående axel, och motsvarande på gangen och därigenom erhålla korta ledningar. Bandspridningskondensatorn bör skärmas så att icke önskvärda signaler kan hållas borta från första MF vid användning av konverter.

MKL 940 har även en separat variabel bandbredd. Den består i att kärnorna i de två MF-burkarna närmast filtret kan ställas på olika avstånd från varandra. Jag trimmade på den smalaste bandbredden och där har ratten också stått sedan dess. Så jag tror att hela historien kna plockas bort helt.

Det finns säkert en hel del saker till att göra för att förbättra denna mottagare, t. ex. att efter hand byta ut rören mot modernare typer, i stil med vad som skrivits om äldre HRO-mottagare.

Till syvende og sist, SM7CRI är nöjd med sin mottagare och det är väl huvudsaken. ■

## OHØ

SM5KG hade enligt uppgifter i förra numret av QTC fått tillstånd att köra från OHØ också i sommar. Det har nu visat sig att detta preliminära tillstånd inte följts av ett definitivt d.o.

Som vanligt beror motigheterna med tillståndsgivelser på att man i Sverige inte tillämpar någon form av reciprocitet inte ens inom de nordiska länderna.

/CRD

**RÄV  
EM**



UKV-red.: SM5MN, K.-E. Nord, Abborrväg. 4, Linköping.  
Bltr. red.: SM5FJ, Bengt Brolln, Taborsbergsvägen 14, Norrköping.

## Aktivitetstesten

### Resultat av majomgången

|        |     |           |    |
|--------|-----|-----------|----|
| SM5BDQ | 155 | SM7YO     | 48 |
| SM5ANH | 135 | SM6CJI    | 38 |
| SM7ZN  | 134 | SM6BSW    | 37 |
| SM5BIU | 120 | SM5LE/5   | 35 |
| SM5AKP | 119 | SM5AEZ    | 34 |
| SM5AVS | 119 | SM6CFO    | 30 |
| SM5LZ  | 113 | SM5AAY    | 26 |
| SM5BWC | 111 | SM5CZD    | 25 |
| SM5ADZ | 109 | SM5BRD    | 22 |
| SM5FJ  | 109 | SM6AZY    | 22 |
| SM4COK | 99  | SM6CNP    | 21 |
| SM5CPD | 97  | SM3BEI    | 19 |
| SM5BQZ | 96  | SM4CDO    | 14 |
| SM6PF  | 90  | SM5FM     | 12 |
| SM1CNM | 80  | SM5CGL    | 9  |
| SM5CPU | 80  | SM3AST    | 7  |
| SM6PU  | 77  | SM6CRC    | 5  |
| SM6YH  | 72  | SM7CAB    | 4  |
| SM1BT  | 71  | SM5CIU    | 3  |
| SM5AW  | 69  | SM5FF     | 3  |
| SM1JA  | 57  |           |    |
| SL5BO  | 56  |           |    |
| SM5CHH | 53  | Lyssnare: |    |
| SM1BJY | 52  | SM3-3004  | 92 |
| SM4KL  | 48  | SM6-3139  | 24 |

### Kommentarer:

- 5BDQ Missade många bl. a. 6PU, 6CJI, 6BTT, 6BSW och tyvärr OH3SE i Tammerfors.  
5ANH Kommer att vara QRV från Sundsvall, juni och kanske juli—aug. testerna. QRG 144,54.  
7ZN Conds bäst 2300—2400. Dock stark QSB. Fick lyssnarrapport från Iggesund. Det är längsta lyssnarrapport hittills inom landet FB! (ca 550 km). Hörde 5AAY och OHØNC. Det stora problemet här är pip, splatter, knäppar och blockering av konvertern.  
5BWC Fin test med bra conds och många nya stn.  
5ADZ Fb conds, hörde min första OH stn.  
4COK En verklig rekordtest för mig med 26 QSO.  
5CPD Har ny antenn 6 över 6 rotor. QRG 144,46.  
5BQZ Bra conds men svårt få QSO. Fick ingen SM1 fast dom var starka här.  
1JA Tx ville ej gå ok. Effekt ca 2 W. Favorit-QRG 145,26.  
SL5BO Muckar den 27/5, varvid endast beamen blir kvar för event. nya UK-hams —7CWD/5.  
5CHH Testtiden föreslås förlängd till 0300. Enda chansen köra DX när dom andra blivit för trötta att köra.

- 4KL Ny stn för mig var SM5AVS. Hörde 5ANH vy starkt även när han ropade 7ZN. Ropade Sthlm oavbrutet 2400—0100 men NIL. QRM? Hörde någon mig?  
7YO 5AKP hördes. Min QRG är 144,81.  
6CJI Hörde 5BDQ (569) samt 6CSC, 6BTT (589).  
5LE/5 Första DX mobil. Har nu mobil rigg för CW!  
5CZD QTH c:a 34 km väst Arboga.  
6AZY OZ1EP och OZ6KE på Läsö och Skagen är QRV 1900—2000 och 2230—, Min QRG 144,72.  
3BEI TX 100 W QQE06/40, RX ESSCC+14 tubes, Ant 11. el. Min QRG 144,27. QTH Skönsberg. Ugefärliga QRG på körd stn 2BHI 144,67, 3LX 145,19; 3BHT 144,84; 3AKW 144,66.  
4CDO Hörde 7ZN här med 589 (Falun).  
5CGL OHØNC har QRG 144,53.  
3-3004 Grejerna här är 7 el. Yagi, E88CC converter MF 28—30 MHz på en HRO mx. Starkaste stn 5SI och 5BDQ båda 58.  
5FJ Till brödernas kännedom meddelas att 5AVS nu har QTH Linköping. Hw abt en förlängning av test-tiden och i så fall hur länge? 5CMM har ny xtal QRG 144,36.

## SSA nordiska test

Det kom in 30 loggar från OZ och 23 från SM (ingen från OH eller LA). SM-loggarna fördelade sig enligt följande:

|     |    |
|-----|----|
| SM3 | 1  |
| SM5 | 10 |
| SM6 | 4  |
| SM7 | 8  |

SM7AED ligger bra till efter de preliminära checkningarna. Granskningen fortsätter.

## SM6 Målsryd

SM6PU skriver:

»Idag (7/5) hördes England på 144 Mc via sporadiskt E och det är första gången jag med säkerhet hört en stn via Es. Vid ett tillfälle förra sommaren hördes en CW-stn, möjligen engelsk, men jag är ej säker om det var via Es. Det egendomliga var att jag inte hörde några engelska stns på FM-bandet däremot massor av italiennare. Kl. 1224—1545 hördes många dylika stns på FM-UKV upp till 100 Mc och ibland starka. Nästan hela tiden sände och lyssnade jag på 144. Var qrt kl. 1316—1327 tyvärr. för när jag lyssnade kl. 1327,30 hördes G3KE? kalla cq dx på foni. Kallade honom kl. 1329 men när jag lyssnade igen, hade han redan fått ett qso och så försvann han kl. 1330. R1—4. S1—5 alltså vy fadig. Qrg abt 144,34 Mc.

Hade från början antennen mot Italien men trots detta hördes G3KE?. Han blev något starkare, då jag vred antennen mot honom, så antenriktningen är tydligen inte kritisk vid Es.

Kl. 1444 hördes DL1RX kalla cq dx på cw, men jag tror inte detta var via Es, då avståndet är för kort. Hörde honom bara i abt en halv minut och det var inte så mycket fadig på honom som på G3KE?. Tropo-konds var väl ej heller så bra vid detta tillfälle, även om de var bättre då än under testen tidigare på dagen. Nil sigs från Italien på 144 Mc.»

## QSL

På (ofta) förekommen anledning meddelas härmed, att QSL-kort skall sändas till:

SSA  
QSL-byrå  
Enskede 7

Skicka alltså inte korten till QSL-managerns hemadress!

Korten bör dessutom vara sorterade på prefix, de svenska korten även på distrikt.

—BZR



## 5 watt på 40 år

Ett s.k. tekniskt missöde råkade tappa bort en del av texten i 5CXF:s sändarbeskrivning i nummer 5. Här återges kopplingsbeskrivningen i sin helhet.




Bild 2. Rörsockeln i närbild med kondensatorerna  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  och  $C_4$  monterade.

### BILD 2:

- § stift 4 till rörsockelns centerskärm,
- § sockelns centerskärm till jord D,
- § förbind ett stift på kristallhållaren  $X_1$  (valfritt) med ett stift på den andra kristallhållaren  $X_2$  och vidare till jord D,
- §  $C_5$  mellan stift 6 och jord D,
- § förbind de oanslutna kristallhållarstiften på  $X_1$  och  $X_2$  med varandra och vidare till stift 1,
- §  $C_1$  mellan stift 1 och 2,
- §  $C_2$  mellan stift 2 och jord E,
- §  $C_4$  mellan stift 3 och jord C.




Bild 3. Bild av sändaren med de flesta komponenterna inmonterade.

### BILD 3:

- § koppla till jord F 6,3 resp. 100 voltslindningarnas ena sida ( $T_1$ ),
- § anslut ledigt stift 6,3 volt ( $T_1$ ) till stift 3,
- §  $L_1$  mellan vridkondensatorn ( $C_6$ ) isolerade del B och jord C,
- §  $C_7$  mellan jord A (—) och vardera sidan av  $Dr_1$  (+),
- §  $R_3$  mellan  $Dr_1$  och stift 8,
- §  $R_1$  mellan från jord isolerad nyckelanslutning och ett icke jordat stift på xtalsocket ( $X_1$  eller  $X_2$ ),
- § spolens link till antennanslutning (syns bäst bild 3),
- §  $C_8$  mellan  $L_1$  (närmast vridkond.) och stift 5,
- § HFD<sub>2</sub> mellan stift 5 och  $Dr_1$  (samma punkt som  $R_3$  anslöts till),
- § HFD<sub>1</sub> mellan stift 2 och jord E,
- § lamphållarens ena stift (är ev. jordat i konstruktionen) till jord och det andra till  $SL_1$  märkt —,
- §  $SL_2$  (+ till trafon) mellan  $T_1$  100 voltslindning (icke jordat stift) och ena änden av  $R_2$  (löd försiktigt, likriktare är känsliga för värme). Andra änden av  $R_2$  sedan vidare till den nyckelanslutning som ej är jordad.
- §  $R_4$  mellan den jordade nyckelbanankontakten och knutpunkten  $SL_2$  och  $R_2$ ,
- § förbind vardera änden av trafons sekundärslindning 205 V med var sitt stift märkt med växelströmstecken på  $SL_1$ ,
- § koppla  $SL_1$  stift märkt + till den del av  $Dr_1$  som ej är ansluten till HFD<sub>2</sub>,
- §  $R_5$  mellan valfritt stift på  $Dr_1$  till jord A,
- § koppla nätsladden (efter att »stoppknut» slagits), en ledare till  $T_1$  primär 127 eller 220 V (beror på nätspänningen) och en ledare till säkringshållaren,
- § förbind den ej anslutna kontakten på säkringshållaren med strömbrytaren,
- § koppla den ej anslutna kontakten på strömbrytaren till ej anslutet stift på  $T_1$ 's primär (märkt O),
- §  $C_8$  (+ till jord F) mellan jord och den del av  $SL_2$ , som ej är ansluten till trafon ( $C_8$  finns ej med på nägon bild),
- §  $C_3$  kopplas direkt över nyckelns anslutningskontakter, § montera nätkontakten.



## SSA - stadgar

Som mittuppslag i det här numret har vi placerat in SSA:s stadgar. Eftersom dessa enligt hävd skall ha ett format som passar plånboken är det bara att vika enligt följande:

Lossa försiktigt mittuppslaget från de båda nitarna.

Skilj de två sidorna från varandra i vinkningen.

Vik varje sida mittitu två gånger och klipp eller sprätta nederkanten.

Lägg ihop sidorna i nummerordning och nita gärna ihop ryggen med häftklammer.

Red.

## Förteckning

över

SSA

LYSSNARMEDLEMMARNA



1961





8

Vid årsmötet föres beslutsprotokoll och skall detsamma föreligga i justerat skick senast en månad efter mötets hållande och därefter snarast publiceras i QTC

29.

### Extra sammanträde

med föreningen skall äga rum, då styrelsen så beslutar eller då minst 50 hedersmedlemmar och aktiva medlemmar göra framställning till styrelsen med angivande av de ärenden, som önskas behandlade.

Beträffande kallelse och protokoll gäller vad som ovan stadgas för årsmöte.

Sammanträdet skall avhållas inom två månader efter gjord framställning.

Vid extra sammanträde skola punkterna 1 t. o. m. 6 i § 8 obligatoriskt förekomma.

Extra sammanträde får endast besluta i frågor, som upptagits i kallelsen.

§ 10.

**Beslut.**

I de fall icke annorlunda i dessa stadgar uttryckes skall vid föreningsens allmänna sammanträden och styrelsesammanträden fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall den åsikt, som biträdds av fungerande ordföranden, gälla som beslut.

Röstning sker i regel öppet, dock kan slutna röstning ske, om sammanträdet så beslutar.

**Motion.**

§ 16.

Medlem, som önskar få någon fråga behandlad vid förenings allmänna sammanträden, skall göra skriftlig anmälan härmed motivering. Sådan anmälan skall vara inlämnad tillhandla före den 1 januari för behandling på nästkommande årsmöte.

**Myndigheternas**

## § 17.

utfärdade föreskrifter måste vid sandningar oavvikligt iakttas.

§ 18.

Anmälan om iakttagelser.

av denna utsedda förordnademän till Kungl.  
 Höfningens skäl] Genom sin styrelse eller  
 Teleslytelsen eller av denna anvisad myndig-  
 het eller person anmälde iakttagelser angående  
 radioamatörverksamheten samt i öfrigt inrap-  
 porterat egendomsligheter, som observeras, i  
 första hand på de för amatörer upplåtta fre-  
 kvensområdena, men även på övriga frekven-  
 ser i den mån observationer där företagas.

## STADGAR

för

## FÖRENINGEN

## SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER

§ 1.

**Ändamål.**

Föreningens ändamål är:  
att utgöra en sammanslutning av personer,  
vilka syssla med radioexperiment på av stat-  
liga myndigheter upplåtna frekvensområden,  
att bland medlemmarna verka för ökade  
tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur,  
att åstadkomma en kår av kunniga sändare-  
amatörer,  
att genom medlemmarnas radioverksamhet  
stärka vårt lands anseende i utlandet,  
att systematiskt insamla och publicera med-  
lemmarnas erfarenheter från sändnings-  
och lyssningsförsök och därigenom bidra till så-  
väl den tekniska utvecklingen som spridningen  
och tillämpningen av gjorda erfarenheter.

§ 2.

**Medlemmar.**

Föreningens medlemmar äro:  
hedersmedlemmar, aktiva medlemmar och  
passiva medlemmar.

minstone en om möjligt bör äga juridisk sakkunskap, jämte suppleant.

§ 20.

### Stadgeändring.

Varje ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att äga giltighet vara beslutat vid två på varandra följande allmänna sammanträden varav ett årsmöte och på det sist hållna sammanträdet beslutat med minst 2/3 majoritet av röstlängden.

§ 21.

### Föreningens upplösning.

Vid föreningens upplösning skall dess behållning användas till ändamål, som överensstämmer med föreningens syften.

Beslut om föreningens upplösning skall för att äga giltighet vara fattat vid två på varandra följande allmänna sammanträden, varav ett årsmöte, och på det sist hållna sammanträdet beslutat med minst 3/4 majoritet av röstlängden.

1. Val av ordförande för mötet.  
2. Tillkännagivande av vid mötet uppgjorda röslängd.  
3. Val av sekreterare för mötet.  
4. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. Justeringsmännen ska tillika tjänsgränsa som rösträkare.  
5. Frågan om dagordningens godkännande.  
6. Frågan om mötets stadsgeografiska utlysning.  
7. Framläggande av styrelse- och kassaberärelse.  
8. Framläggande av revisionsberättelse.  
9. Frågan om styrelsens ansvarfrihet för det gångna arbetsåret.  
10. Val av revisor och 2 styrelsesuppleanter.  
11. Val av styrelse och 2 styrelsesuppleanter.  
12. Tillställande av valkommitté bestående av minst 3 personer, ej tillhörande styrelsen.  
13. Utseende av disciplinnämnd.  
14. Behandling av budget samt fastställande av vilket årsmötet hålls.  
15. Övriga frågor såsom motioner, styrelseförslag och stadsgeografisk.  
Årsmötet får endast besluta i frågor, som uppläggs i kallelsen.  
Skriftlig kallelse till årsmötet skall med allmänna posten tillställas medlemmarna under senast kända adresser och användas senast 14 dagar före mötesdagen.

Vid årsmöte ska följande frågor behandlas:

1. Val av ordförande för mötet.

2. Tillkännagivande av vid mötet uppgjorda röslängd.

3. Val av sekreterare för mötet.

4. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. Justeringsmännen ska tillika tjänsgränsa som rösträkare.

5. Frågan om dagordningens godkännande.

6. Frågan om mötets stadsgeografiska utlysning.

7. Framläggande av styrelse- och kassaberärelse.

8. Framläggande av revisionsberättelse.

9. Frågan om styrelsens ansvarfrihet för det gångna arbetsåret.

10. Val av revisor och 2 styrelsesuppleanter.

11. Val av styrelse och 2 styrelsesuppleanter.

12. Tillställande av valkommitté bestående av minst 3 personer, ej tillhörande styrelsen.

13. Utseende av disciplinnämnd.

14. Behandling av budget samt fastställande av vilket årsmötet hålls.

15. Övriga frågor såsom motioner, styrelseförslag och stadsgeografisk.

Årsmötet får endast besluta i frågor, som uppläggs i kallelsen.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall med allmänna posten tillställas medlemmarna under senast kända adresser och användas senast 14 dagar före mötesdagen.

Årsmötet väljer till sin hjälp revisor, revisorssuppleant, justeringsmän, kommitté för förberedande av nästa årsmötets styrelseval och disciplinnämnd enligt § 19.

Ingen må samtidigt bekläda mer än en av följande befattningar: styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, ledamot av kommittén för förberedande av nästa års styrelseval samt ledamot av disciplinnämnden.

Årsmöte avhålls senast under mars månad.

DL skall verka för samarbete mellan inom distriktet boende medlemmar samt för intimitet mellan medlemmarna och styrelsen. DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år medels öppen omröstning. Val av två år i april månad och sker genom omröstning. DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning. DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

DL väljes av distriktets medlemmar för en period av två år i april månad och sker genom omröstning.

SM5-2887 Strömbäck, Evald, Edsviksvägen 6, Danderyd.

SM4-2891 Lövgren, Göte, Lindan, Djurås.

SM6-2892 Lund, Ingvar, Kungsgatan 1, Varberg.

SM3-2893 Färlin, Albert, Box 422, Färlia.

SM3-2900 Holmberg, Johanlov, Vägen Box 187, Rossön.

SM3-2904 Molander, Olle, Box 202, Österforse.

SM4-2907 Ohlsson, Svante, Oskarplatsen 5, Örebro.

SM4-2909 Wählström, Lars Olof, Fack 39, Vintrosa.

SM4-2910 Sutea, Onni, Storgatan 38 F, Tulehuset, Umeå.

SM4-2915 Östling, John, Ekshärad.

SM5-2918 Carpentier, Lars, Sibyllagatan 52 A/1, Stockholm.

SM4-2923 Grännsjö, Christer, Kyrkogatan 32, Arvika.

SM5-2924 Boman, John, Centrallasarettet, Eskilstuna.

SM5-2925 Sandström, Karl Gustav, Lillvägen 4, Nynäshamn.

SM7-2926 Hermansson, Eric, Box 414, Lönsboda.

SM4-2928 Witthuhn, Günter, Tegnergatan 3 A, Karlstad.

SM7-2929 Holm, Egon, Packarp, Vetlanda.

SM5-2935 Lindgren, Göran, N:a Plankgatan 22, 1½ tr., Norrköping.

SM5-2939 Önnestöv, Börje, Österled 9 B, Arboga.

SM7-2949 Andersson, Henning, Nybro 19, Köpingsbro.

SM2-2950 Stenlund, Per Erik, Box 26, Brännberg.

SM5-2951 Shilling, Fritz M., Högnäsvägen 5, Lidköping.

SM2-2954 Forsberg, Jan, Styrmanstugan 3, Skellefteå.

SM7-2966 Holmberg, Lennart, Drottning Margaretas väg 5, Kalmar.

SM5-2971 Hansson, Lars, Pilgatan 2, Linköping.

SM5-2977 Carlsson, Bo, Marmorvägen 11 A 2 tr., Uppsala.

SM2-2982 Wickström, Bertil, Uddmansgatan 4/1, Piteå.

SM5-2986 Moback, Carl, Kungsgatan 57 B, Eskilstuna.

SM4-2988 Andersson, Gordon, Torsgatan 11/1, Kumla.

SM4-2989 Friberg, Victor, Västgötagatan 27 B 1, Kristinehamn III.

SM3-2991 Lindh, Leif, Målargatan 5, Iggesund.

SM5-2993 Eriksson, Björn, Flaxenvik, Åkersberga.

SM3-2998 Burman, Sven, Hökberg, Enånger.

SM2-2999 Fahlgren, Martin, Box 3259, Skellefteå 2.

SM5-3001 Wallenborg, Ebbe, Willnäs, Erstaviksv. 17, Saltsjöbaden 2.

SM4-3002 Nylander, Gösta, Brl 214 B, Amotfors.

SM6-3003 Ryrberg, Hans Gunnar, Box 754, Mariestad.

SM3-3004 Roström, Bernt, Verkstadsgatan 33, Iggesund.

SM6-3006 Larsson, Lars Erik, Box 762, Mariestad.

SM7-3007 Zöger, Ferdinand, Regeringsgatan 90, Landskrona.

SM6-3008 Ohlsson, Bo, Polhemsgatan 6, Trollhättan.

SM5-3010 Kjell, Anders Lennart, Lantbrukshögskolan Ultuna, Uppsala.

SM5-3030 Stein, Roolaid, Guldsmesvägen 3 II, Enskede 1.

SM7-3034 Persson, Eskil, Storgatan 43, Simrishamn.

SM4-3044 Bonde, Erik, Box 5320, Falun.

SM4-3046 Bäcklund, Karl Gustav, Nolbygatan 22, Kristinehamn.

SM3-3052 Ohgren, Hans, Rödsta 410, Sollefteå 1.

SM1-3056 Larsson, John, Box 189, Hemse.

SM5-3057 Lauris, Alfons, Box 20, Saltsjö-Duvnäs.

SM3-3060 Svensson, Jan, Ö. off. Villan I 21, Sollefteå.

SM8-3063 Westerberg, Gösta, c/o Sollins Radio Int'l C. A. Case Postale 35, Cointrin Airport, Geneva 15, Switzerland.

SM5-3067 Gustavsson, Inge, Orrvägen 38, Näsby Park.

SM3-3069 Ohlsson, Lars, Kaserngatan 75, Gävle.

SM6-3070 Jacobsson, Ingemar, Freigatan 2, Borås.

SM4-3072 Gustavsson, Nils, Riksbyggevägen 16 A, Karlskoga.

SM4-3075 Engborg, Evald, Vigellvägen 22 C, Hällefors.

SM4-3078 Högström, Benny, Sikforsvägen 28 B, Hällefors.

SM5-3080 Winroth, Conny, Box 10, Oscar Fredriksborg.

SM5-3081 Johnsson, Bo, Trozelligatan 1 C, Norrköping.

SM4-3085 Eriksson, Ingvar, Finnbergsvägen 11 C, Hällefors.

SM5-3087 Hild, Lars Erik, Montörvägen 10, Bromma.

SM5-3089 Landerholm, Björn, Långholmstugan 11, IV, Stockholm Sv.

SM5-3092 Björk, Gunnar, Djurgårdsvägen 6 B, Fin-spång.

SM6-3094 Sterwinö Jan, Karlsgatan 6, Mariestad.

SM5-3096 Lindberg, Ronny, Rålambsvägen 69, III, Stockholm K.

SM5-3097 Holmgren, Walther, Hästholmsvägen 16 VII, Stockholm O.

SM3-3098 Olsson, Kjell, Rödön.

SM4-3100 Andersson, Sivert, Sikforsvägen 3 F, Hällefors.

SM3-3101 Edlund, Ulf, Hattsjö, Flärke.

SM5-3102 Wiksell, Hans, Gustav III:s väg 35, Bromma.

SM5-3103 Jansson, Gunnar, Montörvägen 8, Bromma.

SM3-3104 Elfving, Sven, Solgårdsgatan 15, Örnköldsvik.

SM5-3107 Åkerman, Lars Erik, Box 62, Vikarbyn.

SM6-3108 Olsson, Ingemar, Rösebacken 4 A, Göteborg H.

SM5-3109 Grönroos, Karl Johan, Junohälsvägen 17 nb, Stockholm K.

SM5-3110 Hermansson, Claes, Johannishög, Västerås.

SM5-3113 Bergqvist, Ulf, Essingebrogatan 14 V, Stockholm K.

SM5-3116 Lind, Jan, Ankdammsgatan 38, III, Solna.

SM5-3117 Renberg, Holger, Biekingegatan 18, Stockholm Sö.

SM3-3122 Widén, Kurt Lennart, Hantverkargatan 18, Iggesund.

SM7-3123 Svensson, Ingemar, Sörbo, Oskarshamn.

SM7-3127 Åkerberg, Rolf, V:a Bernadottesgat. 20, Malmö Sv.

SM5-3129 Landberg, Åke, Stagneliusvägen 42, Stockholm K.

SM7-3131 Nero, Sten, Småstugugatan 19, Jönköping.

SM5-3135 Pehrson, Björn, Torstensonsgatan 9 II, Stockholm O.

SM6-3136 Hamnstedt, Sten Åke, Österlånggatan 64, Trollhättan.

SM3-3137 Hansson, Håkan, Box 345, Storvik.

SM2-3138 Mörtzell, Elis Gustav, Lingonstigen 15, Skellefteå.

SM6-3139 Fahlbj, Birger, Allingsåsvägen 82, Borås.

SM2-3140 Viklund, Rune, Box 414, Rönäs.

SM5-3141 Gyldeberg, Bo, Skeppsmysvägen 9, Stuvsta.

SM6-3143 Lundgren, Lennart, Toredalsgatan 129, Göteborg H.

SM6-3144 Hjelmsström, Hans, Källegårdsvägen 31, Skövde.

SM5-3145 Jeiger, Alf, Brynhildsvägen 11, Bromma.

SM5-3146 Hall, Tore, Molkoalmsbacken 39 VII, Farsta.

SM5-3147 Landgren, Peter, Oxundavägen 31 E, Upplands Väsby.

SM6-3148 Persson, Lars Göran, Box 515 A, Sandared.

SM7-3149 Brandt, Åke, S:t Knutsgatan 8, Ystad.

SM6-3150 Andersson, Gösta, Mössebergsgatan 10, Falköping.

SM4-3151 Klasson, Rolf, Gertzvägen 40, Kumla.

SM7-3152 Valtersson, Lars Erik, Sveavägen 15, Vagge-ryd.

SM6-3153 Karlsson, Bengt H., Börjessonsliden 17, Lysekil.

SM2-3154 Johansson, Karl G., Kågevägen 24, Skellefteå.

SM4-3155 Johnsson, Lars, Von Rosensteins väg 3, Kumla.

SM7-3156 Henriksson, Lars, Pl. 1405, Lönsboda.

SM3-3157 Andersson, Tore, Box 87, Ygkorset.

SM5-3158 Rogell, Per-Olof, Stiklastadsvägen 4, Bromma.

SM7-3159 Larsson, Knut, St. Västergatan 31, Ystad.

SM5-3160 Lindén, Christer, Oxelvägen 7, Lidköping.

SM5-3161 Karlsson, Börje, Studentbacken 25, Jerum C, rum 607, Stockholms No.

SM7-3163 Juelsson, Nils, Viken.

SM6-3164 Magnusson, Osten, Box 90, Flöby.

SM4-3165 Johansson, Göran, Skogsgatan 11, Grums.

SM3-3166 Rosendahl, Ove, Lottgatan 7, Östersund.



SM5-3182 Nilsson, Ulf, Bragevägen 1, Stockholm Ö.  
 SM6-3183 Pettersson, Bengt, Slättaryd, Sandhult.  
 SM4-3184 Johansson, Karl Erik, Ulvsbygatan 13 A, Karlstad.  
 SM3-3185 Jonsson, Lars, Ånga, Bjuråker.  
 SM5-3186 Eriksson, Bernad, Box 30, Nacka 1.  
 SM7-3187 Sidermyr, Ake, Halmstaby, Axelvold.  
 SM5-3188 Nilsson, Kjell, Ekbacken 8, Ivarboga.  
 SM5-3189 Reisner, Bo, Pipersgatan 18, Stockholm K.  
 SM5-3190 Andersson, Gunnar, Mäster Samuelsgatan 33, Stockholm.  
 SM5-3191 Sandgren, Ake, Svartågatan 50, c/o Stenberg, Johanneshov.  
 SM5-3192 Hill, Jan Erik, Knutstorp, Högsjö stn.  
 SM5-3193 Ohlsson, Elje, Alströmergatan 29 B, Stockholm.  
 SM6-3194 Nilsson, Bo, Hentorpsvägen 7, Skövde.  
 SM6-3195 Fredriksson, Rolf, Bäckpromenaden 7, Tibro.  
 SM6-3196 Nymann, Stig, Backvägen 6, Skövde.  
 SM5-3197 Nilsson-Randin, Sven Olof, David Bagares gata 9-11, Stockholm.  
 SM7-3198 Jönsson, Per Gösta, Östervärnsgatan 7, Malmö C.  
 SM4-3199 Olausson, Olof, Ringvägen 26 A, Grums.  
 SM5-3200 Andersson, Arne, FSS/FCS, Västerås.  
 SM4-3201 Jansson, Hans Åke, Box 203, Zinkgruvan.  
 SM6-3202 Kindgren, Gösta, Almebergsgatan 4, Varberg.  
 SM3-3203 Persson, V., c/o Björk, Åkersvägen 10, Hårnösand.  
 SM7-3204 Tornbo, Thomas, Tingsgatan 28, Hörby.  
 SM7-3205 Eriksson, Egon, Postlåda 848, Tranås.  
 SM2-3206 Östlund, Håkan, Reenstiernsgatan 20, Kiruna C.  
 SM7-3207 Magnusson, Arne, Öen, Bredaryd.  
 SM5-3208 Årfor, Bruno, Gubbängsvägen 98, Enskede.  
 SM5-3209 Gustavsson, Torsten, c/o Liljeström, Häckvägen 10, Klinten.  
 SM5-3210 Norén, Björn, Bergholmsvägen 6, Huddinge.  
 SM3-3211 Engberg, Erik, Fack 148, Gäddede.  
 SM4-3212 Tobiesson, Harald, Fack 58, Malung.  
 SM7-3213 Sandell, Erik, Blåbärsvägen 23, Lidingö 3.  
 SM4-3215 Schlyter, Fredrik, Kyrkasvägen 43, Arjäng.  
 SM7-3216 Helgesson, Kjell, Kockumsgatan 5, Malmö 17.

SM5-3217 Lidström, Tony, Bergsbrunna gård, Bergsbrunna.  
 SM5-3218 Jansson, Lars, FSS/FCS, Västerås.  
 SM5-3219 Lindh, Lennart, Snickaregatan 38, Linköping.  
 SM7-3220 Stigbrant, Björn, Läkargården, Reftele.  
 SM5-3221 Åberg, Kaj, Mäster Mikael's gata 6, Stockholm Sö.  
 SM5-3222 Pålryd, Lennart, Tallvägen 1, Strängnäs.  
 SM4-3223 Marusz, Leon, Box 120, Mockfjärd.  
 SM4-3224 Christer Andersson, Ringvägen 2, Hallstavik.  
 SM5-3225 Frankman, Anders, Ansgariegatan 1, Stockholm Sv.  
 SM7-3226 Svensson, Ingemar, Box 65, Skurup.  
 SM7-3227 Sjödin, Stig, Kattsund 2, Lund.  
 SM5-3228 Lindgren, Tomas, Nyängsvägen 46, Bromma.  
 SM8-3229 Cederberg, Anton, Chydeniusgatan 23, Gamla Karleby, Hakalax, Finland.  
 SM4-3230 Mattson, Sven-Olov, Slaggen Aspeboda Pl 8273, Falun.  
 SM4-3231 Steen, Bertil, Posthuset, Nås.  
 SM7-3232 Jönsson, Göran, Folkparksvägen 17, Lund.  
 SM3-3233 Swärd, Bengt, Svarvaren 10 C, Arbrå.  
 SM7-3234 Larsson, Leif, Vintergatan 6 A, Ystad.  
 SM6-3235 Hilmersson, Eide, Strandbo, Väjern.  
 SM5-3236 Clason, Björn, Essingestråket 16, Stockholm K.  
 SM5-3237 Eric Ericson, Vasavägen 8 IV, Solna.  
 SM4-3238 Eriksson, Jan, Box 452, Malung.  
 SM5-3239 Wegler, Robert, c/o Gaimmer, Persbergsbacken 15, Farsta.  
 SM6-3240 Römmel, Vello, Postbox 1444, Borås 4.  
 SM2-3241 Markgren, Pär, Gustavsvägen 33, Skellefteå 1.  
 SM7-3242 Carleman, Eric, Smålandsstenar.  
 SM5-3243 Wahlund, Magnus, Ekorrbacken, Saltsjöbaden.  
 SM7-3244 Kull, Stig, Fricksgatan 19, Malmö S.  
 SM4-3245 Jonsson, Lennart, Box 4445, Granby, Hallsberg.  
 SM7-3246 Iwarsson, Arne, Box 941, Skurup.  
 SM2-3247 Esbjörnsson, Gunnar, Norra Bredåker.  
 SM5-3248 Rotter, Michael, Kanalvägen 18, Roslagsnäsby.  
 SM5-3249 de Boer-Stuurman, Jan Olshammarsgatan 15, n.b., Bandhagen.



När detta läses har väl signalen SM4XA börjat höras på banden. Har Du inte tillfälle att bevista lägrät hela veckan kan Du kanske göra ett »drive-in»-besök på några dagar. Dala-Storsund är en lämplig utgångspunkt för vidare semesterfärder inåt Dalarna. Lägräts telefonnummer är Borlänge 23200. För mobila anrop skall vi söka ordna särskild bevakning på 80 mb.

Välkommen till Dala-Storsund

## THE SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST

### 1960

#### The Scandinavian Scores:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Finland—SRAL | 1.436.045 points |
| 2. Sweden—SSA   | 1.148.517 points |
| 3. Norway—NRRL  | 284.914 points   |
| 4. Denmark—EDR  | 138.209 points   |

| DENMARK            |             |       |            |            |           |      |     |     |    |
|--------------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|------|-----|-----|----|
| CW single operator |             |       |            |            |           |      |     |     |    |
| Station            | Final score | QSO's | QSO-points | Multiplier |           |      |     |     |    |
| 1. OZ9N            | 37380       | 269   | 623        | 60         | 31. OH2IV | 9982 | 148 | 322 | 31 |
| 2. OZ7OF           | 15211       | 160   | 371        | 41         | 32. OH1QT | 8060 | 120 | 260 | 31 |
| 3. OZ4H            | 12122       | 129   | 319        | 38         | 33. OH5OD | 7520 | 87  | 183 | 40 |
| 4. OZ5S            | 9282        | 131   | 273        | 34         | 34. OH8OB | 7336 | 118 | 262 | 28 |
| 5. OZ7BZ           | 8940        | 189   | 447        | 20         | 35. OH3RO | 6984 | 92  | 194 | 36 |
| 6. OZ3CF           | 8646        | 126   | 262        | 33         | 36. OH0NE | 5572 | 87  | 199 | 28 |
| 7. OZ6HS           | 7752        | 132   | 323        | 24         | 37. OH6TS | 4389 | 106 | 231 | 19 |
| 8. OZ7BW           | 5084        | 77    | 164        | 31         | 38. OH2QV | 4140 | 80  | 180 | 23 |
| 9. OZ2NU           | 4784        | 101   | 208        | 23         | 39. OH2RD | 4075 | 78  | 163 | 25 |
| 10. OZ7GN          | 3780        | 61    | 126        | 30         | 40. OH3PY | 3753 | 64  | 139 | 27 |
| 11. OZ3LF          | 3096        | 80    | 172        | 18         | 41. OH3RE | 2288 | 47  | 104 | 22 |
| 12. OZ8EA          | 2938        | 54    | 113        | 26         | 42. OH2PO | 1560 | 51  | 104 | 15 |
| 13. OZ5WJ          | 1547        | 44    | 91         | 17         | 43. OH2BZ | 1470 | 50  | 105 | 14 |
| 14. OZ7BQ          | 852         | 31    | 71         | 12         | 44. OH9NZ | 1125 | 35  | 75  | 15 |
| 15. OZ8QW          | 54          | 9     | 18         | 3          | 45. OH2JF | 975  | 31  | 65  | 15 |
| 1. OX3UD           | 1131        | 34    | 87         | 13         | 46. OH2NB | 644  | 19  | 46  | 14 |
|                    |             |       |            |            | 47. OH3PE | 630  | 35  | 70  | 9  |
|                    |             |       |            |            | 48. OH3RG | 616  | 20  | 44  | 14 |
|                    |             |       |            |            | 49. OH3VX | 370  | 18  | 37  | 10 |
|                    |             |       |            |            | 50. OH6UL | 96   | 8   | 16  | 6  |
|                    |             |       |            |            | 51. OH2ND | 70   | 5   | 14  | 5  |
|                    |             |       |            |            | 52. OH6UE | 32   | 8   | 16  | 2  |
|                    |             |       |            |            | 53. OH2VO | 24   | 4   | 8   | 3  |
|                    |             |       |            |            | 54. OH7OI | 3    | 1   | 3   | 1  |

#### Fone single operator

|          |      |     |     |    |
|----------|------|-----|-----|----|
| 1. OZ4WR | 8400 | 116 | 280 | 30 |
| 2. OZ3LI | 3168 | 62  | 132 | 24 |
| 3. OZ3KE | 2112 | 45  | 96  | 22 |
| 4. OZ1PR | 1216 | 32  | 64  | 19 |
| 5. OZ7DX | 546  | 21  | 42  | 13 |
| 6. OZ7JV | 168  | 14  | 28  | 6  |

Check-logs from OZ5JT, OY7ML

#### FINLAND

##### CW, single operator

| Station     | Final score | QSO's | QSO-points | Multiplier |
|-------------|-------------|-------|------------|------------|
| 1. OH5RH    | 84816       | 439   | 1116       | 76         |
| 2. OH2YV    | 45832       | 288   | 674        | 68         |
| 3. OH3TE    | 40651       | 280   | 689        | 59         |
| 4. OH2SB    | 39468       | 245   | 598        | 66         |
| 5. OH8PX    | 37440       | 251   | 624        | 80         |
| 6. OH3NM    | 35397       | 270   | 621        | 57         |
| 7. OH8QD    | 30406       | 271   | 661        | 46         |
| 8. OH2KK    | 30030       | 230   | 546        | 55         |
| 9. OH8RA    | 27225       | 219   | 495        | 55         |
| 10. OH1TN   | 26962       | 197   | 442        | 61         |
| 11. OH7NW   | 24752       | 202   | 476        | 52         |
| 12. OH3NS   | 24722       | 224   | 526        | 47         |
| 13. OH2QO   | 23283       | 261   | 597        | 39         |
| 14. OH3TT/3 | 22593       | 209   | 443        | 51         |
| 15. OH8NI   | 20776       | 167   | 371        | 56         |
| 16. OH1QP   | 19850       | 190   | 397        | 50         |
| 17. OH2VY   | 18700       | 197   | 425        | 44         |
| 18. OH7OP   | 17526       | 167   | 381        | 46         |
| 19. OH2IZ   | 15686       | 237   | 506        | 31         |
| 20. OH1NE   | 13846       | 141   | 301        | 46         |
| 21. OH8QA   | 13500       | 117   | 270        | 50         |
| 22. OH2ZR   | 12960       | 150   | 324        | 40         |
| 23. OH2ER   | 12903       | 114   | 253        | 51         |
| 24. OH2IK   | 12704       | 188   | 397        | 32         |
| 25. OH5NB   | 11448       | 139   | 318        | 36         |
| 26. OH6RC   | 11298       | 122   | 269        | 42         |
| 27. OH1VA   | 10506       | 150   | 309        | 34         |
| 28. OH4NI   | 10416       | 113   | 248        | 42         |
| 29. OH9NQ   | 10244       | 185   | 394        | 26         |
| 30. OH7NN   | 10230       | 148   | 330        | 31         |

#### CW Multi operator

|          |       |     |      |    |
|----------|-------|-----|------|----|
| 1. OH0NC | 81567 | 419 | 1007 | 81 |
| 2. OH2LA | 76464 | 441 | 1062 | 72 |
| 3. OH6AA | 61740 | 331 | 735  | 84 |
| 4. OH2EW | 49140 | 351 | 819  | 60 |
| 5. OH2AA | 46138 | 321 | 782  | 59 |
| 6. OH2PM | 45606 | 297 | 691  | 66 |

#### Fone Single operator

|           |       |     |     |    |
|-----------|-------|-----|-----|----|
| 1. OH5SM  | 61254 | 339 | 747 | 82 |
| 2. OH2NB  | 37544 | 221 | 494 | 76 |
| 3. OH2SB  | 21125 | 151 | 325 | 65 |
| 4. OH2KO  | 6592  | 103 | 206 | 32 |
| 5. OH2MQ  | 6528  | 95  | 192 | 34 |
| 6. OH2FT  | 4082  | 78  | 157 | 26 |
| 7. OH7OP  | 1919  | 50  | 101 | 19 |
| 8. OH5SK  | 1764  | 42  | 84  | 21 |
| 9. OH8RA  | 1520  | 40  | 80  | 19 |
| 10. OH3TD | 1496  | 44  | 88  | 17 |
| 11. OH2ER | 1302  | 31  | 62  | 21 |
| 12. OH7NW | 1235  | 32  | 65  | 19 |
| 13. OH2QV | 1200  | 40  | 80  | 15 |
| 14. OH5OD | 1088  | 32  | 64  | 17 |
| 15. OH2KK | 833   | 22  | 49  | 17 |
| 16. OH2TK | 440   | 21  | 44  | 10 |
| 17. OH3NY | 420   | 21  | 42  | 10 |
| 18. OH8NI | 272   | 17  | 34  | 8  |
| 19. OH8OB | 196   | 14  | 28  | 7  |
| 20. OH9NZ | 161   | 11  | 23  | 7  |
| 21. OH2VY | 70    | 7   | 14  | 5  |
| 22. OH7OD | 64    | 8   | 16  | 4  |
| 23. OH2RZ | 63    | 10  | 21  | 3  |

#### Fone Multi operator

|          |       |     |     |    |
|----------|-------|-----|-----|----|
| 1. OH0NC | 56090 | 274 | 710 | 79 |
| 2. OH2EW | 34776 | 209 | 504 | 69 |
| 3. OH2AA | 22125 | 183 | 375 | 59 |
| 4. OH5AB | 16272 | 153 | 339 | 48 |
| 5. OH2VY | 6072  | 90  | 184 | 33 |
| 6. OH6AA | 1003  | 24  | 59  | 17 |

[illegible]

# SM 4

## MAJMÖTE

Fjärde distriktets vårmeeting ägde rum den 14 maj, denna gång i Grängesberg och närmare bestämt i det nybyggda Grängesbergs Vårdshus' trivsamma lokaler. Arrangörerna, SM4NK, —DY och —AMM, hade några dagar tidigare lagt pannorna i djupa veck, eftersom endast ett fåtal anmälningar inkommit. Det visade sig dock dess bättre vara det sedvanliga »anmälan i sista minuten»-fenomenet och när de på söndagen räknade in deltagarna hade drygt femtiotalet förväntansfulla hams strömmat till. Vid den inledande kaffeppratstunden kunde de som ville vädra sina kunskaper i främmande språk. Två OH-gossar gjorde oss den äran och från England kom G2HPF, som enligt förljudande befann sig i Karlstad på ett TV-jobb. Bland övriga »utlänningar» märktes exfyran —BIU, vår alltid lika välkomne ukv-entusiast. En annan glad och fryntlig nuna tillhörde SM3WB. Han och hans familj är så ofta och gärna sedda gäster i vårt distrikt att de högtidligen borde utnämnas till hedersfyror.

Så småningom blev det dags att öppna dagens förhandlingar och här skall serveras några glimtar därifrån. Som vanligt fick —KL— förtroendet att leda förhandlingarna, denna gång med en splitterny, elegant ordförande-klubbba, som högtidligen överlämnats av SM4—3165. —NK— rapporterade om ukv-fyren på 145 Mc, som beräknas vara igång om någon månad. Det bör alltså löna sig att lyssna efter den, när detta omsider inflyter i QTC. Sändaren går redan fb, men det har varit en del trubbel med den automatiska teckengivningen, barnsjukdomar som snart torde vara avhjälpta. Sändaren blir till att börja med på 100 watt, med möjligheter till framtida QRO upp till »a half gallon», alltså 500 watt. Medan vi är inne på amatörradios högfrekventa del kan nämnas att —PG och —BIU— rapporterade från ukv-fronten. Det är skralt med aktiviteten på sina håll, trots att nödiga grejer finns. Ljuspunkter saknas dock inte. —BIU— har regelbundna skeds med —KL— över en sextonmiladistans och kör också tämligen regelbundet med —KM i Ludvika och —KW i Orsa. —CXL i Pålssboda förljudes vara igång praktiskt taget dygnet runt — ingen nämnde något om, när han tilläventyrs sover. Beträffande den mera lågfrekventa delen av våra band konstaterades att esb på 80 glädjande nog tycks bli allt populärare. Vi påmindes även om att det finns fina utmärkelser att erövrå för visad flit och skicklighet på detta tyvärr något försummade band. En lans drogs även för »BAUT», vilket på klartext varder uttytt.

»Bestämmelser och anvisningar för utbildning i telegrafering» (Armébokförrådet). Utgör en lämplig handledning vid lokalklubbarnas telegraferingskurser.

När frågan om plats för nästa meeting togs upp hade grängesbergssatmosfären gjort oss gruvsinnade, vadan vi beslöt oss för att nästa meeting, alltså, skall bli i Falun.

—GX: kom med en nyhet beträffande DL-valet. Valkommittén har gjort i ordning och skickat ut valsedlar, med plats att fylla i önskad kandidat. Detta hade skett till S- och T-länen, som ej kunde väntas vara helt mangrant församlade vid meetinget. Röstning med samma sedlar verkställdes dock även under pågående meeting, där ju W-län var rikt representerat. Dessa sedlar postades omedelbart och bör ha nått SSA i rätt tid. Kommande DL, vare sig det blir omval eller nyval, bör alltså känna sitt uppdrag vila på ett betydligt gedignare röstunderlag än tidigare, då ju antalet avgivna röster många gånger betänkligt närmat sig värdet många.

Så småningom serverades frisk luft i form av en exkursion till uk-fyrens stations- och antennplats. Läget är fantastiskt med fritt skottfält åt alla håll redan på marknivå. Den rundstrålände antennen tronar i toppen av en omkring 30 meter hög mast, tillhörig Grängsbergsbolaget och använd för deras egna anläggningar. Att vi genom bolagets vänliga mötesgående fått hyra in oss här är enligt —NK till stor del —DY:s förtjänst. Tnx Olle! Vid demonstrationen fungerade det hela baklänges i så måtto att sändaren befann sig i Kongl. Hufvudstaden, där den nycklades av en medlem av ELFA-gänget. Från vår sida var det alltså frågan om avlyssning med hjälp av fyrens antenn. Så småningom skall det som bekant bli omvänt: signalerna skall gå ut och inte in, som vi får hoppas till fromma för uk-entusiaster i SM och även i grannländerna. Som en parentes kan nämnas att —DY har sitt QTH alldeles i närheten. Han brukar ställa sina groundplanes direkt på gräsmattan för att i någon mån dämpa signalerna, så att inte alltför många DX svarar, när han slår ett kort CQ. Detta gäller 20-15-10 meter men bådar gott för fyrens blivande räckvidd. Förresten, herrar photographer, vart tog alla bilder vägen, som —KL bad er skicka mig för att krydda detta referat?

Nu frågar kanske läsaren: »Fick ni ingen lunch?» Jo, var lugn! Sedan vi och orspsrens representanter andligen mättats med data. om fyren — de senare fick också en del mera allmänna upplysningar om amatörradio — återvände vi till värdshuset, där Grängesbergs Bryggeri, vars ledning tydligen ännu icke besvärats av TVI, flott bjöd på de drycker som hör till en god måltid. Lunchen var utmärkt och härunder hände, förutom kaloriintagning, flera saker. Grängesbergsgänget gjorde reklam för det företag, som bär upp samhället, genom utdelning av trevliga broschyrer och

eleganta tändsticksaskar. En sparbössa cirkulerade även, och många nedlade däri en skärv, konstaterande att detta var ett billigt och sympatiskt sätt att betala lunchen på. Så småningom äskades ljud och meddelades att insamlingen till uk-fyren inbragt kronor 70:34. För den som trott något annat återstod alltså fortfarande lunchen att betala. Priset var dock resonabelt och de flesta hade fortfarande pengar över till den auktion, som komma skulle. Innan dess återstod dock en del att ventiler under »Nya frågor». Förra årets amatörläger var ju i SM4, närmare bestämt i Storsund och blir där även i år. Enligt ett förra året utfört experiment, vari även författaren deltog, går det utmärkt att förtära surströmming även på denna breddgrad. Parhästarna —WB och —GL har under år som gått nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt och själv-uppoffrande arbete på dessa läger — såväl Åstön som Storsund. Förmodligen måste detta jobb för dem och deras XYL:s ha blivit vad biologerna kallar en »betingad reflex», eller (enligt Martin Ljung): »Det är någonting som trycker på!» Diskussionens kärnpunkt var frågan om hur dessa läger, de år det förlägs till Storsund, skall ses organisatoriskt. Skall det anses vara ett officiellt SM4-läger eller —WB:s och —GL:s privata företag, med alla de risker och allt det arbete detta för med sig för dessa föralldel mycket trygga och stabila gossar? Diskussionen gav till resultat att meetinget röstade för det förstnämnda alternativet, varvid SM4 alltså ikläder sig ekonomiska garantier. Frågan om en lägerkommitté löstes temporärt av —WB, som deklarerade, att någon sådan i varje fall inte behövdes detta år, men att all frivillig hjälp givetvis vore välkommen. De på meetinget sittande lägerspekulanterna gavs härvid chansen att direkt, genom handuppräckning, anmäla sig till frivillig lägerjänst. Den väntade skogen av entusiastiskt uppräckta händer uteblev dock. Detta syntes föga förvåna —WB och —GL, som tydligen blivit garvade med åren. Låt oss hoppas på en bättring, när lägerelden närmar sig!


Den följande auktionen, dvs. den förrättning, då man som bekant köper tillbaka de grejer man i hastigt mod sålde föregående meeting, kännetecknades av ett ovanligt stort utbud av åtråvärda och matnyttiga saker. Klubban svingades i känd och uppskattad stil av —GL och —BIU fick trots sitt avfall från SM4 förtroendet att skriva och plocka oss på pengar. Köplusten var god. Undertecknad måste tyvärr avvika en stund i förväg och styra kosan mot Ludvika med en 813, några meter koaxialkabel, en dynamisk mike och diverse omkopplare i framsätet. Trots att jag på detta sätt missade eftersnacket, tror jag mig med gott samvete kunna göra mig till tolk för de närvarande och säga, att det var ett mycket lyckat meeting, som våra vänner i Grängesberg och alla andra medverkande har all heder av. Väl mött igen!

—KZ



På begäran följer här en s. k. konverter av allra enklaste snitt och lämplig att koppla till surplusmottagaren BC-454 (3—6 Mc) och som medger mottagning av 40 mb. Tillsatsen kan givetvis kopplas till även andra typer av mottagare.

Det handlar om en helt vanlig blandare, som inkopplats mellan antennen och mottagaren. Via en link kopplas antennen till kretsen  $L_1/C_1$ , som är avstämmd till den frekvens, som skall avlysnas, i detta fall amatörbandet 7,0—7,1 Mc. Via  $C_2$  vandrar 7 Mc-signalen vidare till heptodhalvans styrgaller (ECH81 är ett dubbelrör med en heptod och en triod). Trioddelen tjänstgör som kristallstyrd oscillator och arbetar på 4 Mc. Denna frekvens kopplas från trioddens styrgaller till heptodens tredje



$C_1$  vridkondensator 50 eller 100 pF.  
 $C_2$ ,  $C_5$  50 pF keramisk eller glimmer.  
 $C_3$ ,  $C_4$ ,  $C_5$  1000 pF eller högre keramisk eller glimmer.  
 $C_7$  100 pF eller högre keramisk eller glimmer.  
 $R_1$  1 Mohm  $\frac{1}{2}$  W.  
 $R_2$  22 kohm 1 W.  
 $R_3$  1,8 kohm  $\frac{1}{2}$  W.  
 $R_4$  47 kohm  $\frac{1}{2}$  W.  
 $R_5$  150 ohm 1 W.  
 $R_6$  33 kohm 1 W.  
HFD 2,5 mh eller mer.  
 $L_1$  Se text.  
Rör ECH81 med skärm.  
Xtal Se text.

## KONVERTER FÖR 7 MHz- BANDET

## NOVISSHACK

AV SM5CXF, Bo Hellström, Väsby, Vallentuna.

galler varvid blandning sker mellan ingångsfrekvensen 7 Mc och oscillatorfrekvensen 4 Mc. Vid heptodens anod finns resultat av blandningen, bland annat 7 Mc—4 Mc=3 Mc, som via  $C_6$  kopplas till mottagarens antenningång. Avstämmer man mottagaren till 3 Mc hörs alltså — tack vare konvertern — 7 Mc. Är man oförsiktig hörs även eventuella stationer på 3 Mc — något som givetvis inte är önskvärt — QRM finns det nog av ändå. Denna olägenhet kommer man ifrån genom att skärma såväl konvertern som ledningen mellan denna och mottagaren. Om RX:en är »tät» kan man lätt prova genom att lyssna utan vare sig antenn eller konverter. Hörs inga stationer under sådana förhållanden, lönar det sig att bygga konvertern.

Bra resultat bör man få, om man bygger in tillsatsen i Elfes skärmboks med lock (K431) och denna skruvas fast direkt på mottagarens låda. Rör och xtal kan sticka ut på skärmbokens baksida.

Med nämnda xtal (4 Mc) erhålles frekvensen 7000 kc då mottagaren är avstämmd till 3000 kc och 7100 kc vid 3100 kc. Med  $C_1$  »peakas» den önskade signalen. En kristallkalibrator får man på köpet — lyssnar man i mottagaren kommer xtalens frekvens 4000 kc att höras och man får en koll på att skalan stämmer på ett ungefär — noggrannheten är beroende av xtalens tolerans och kretskapacitet. Andra xtals går även bra att använda, sålunda ger en 3 Mcxtal 40 mb, då mottagaren avstäms mellan 4,0 och 4,1 Mc. Skall RX:ens skala stämma med »det nya bandet» bör xtal väljas på jämn Mc.

Som  $L_1$  kan i stort sett vad som helst användas, som med  $C_1$  ger resonans på 7 Mc, t. ex. en spole med samma data som  $L_1$  i den i QTC nr 5 beskrivna sändaren (sid. 137 & 139). Linken bör vara 3—5 varv och lindas kring spolens »kalla» ända, dvs. den del som är närmast jord i elektriskt avseende. Så korta ledningar som möjligt bör användas vid uppkopplingen.

Erforderliga spänningar bör kunna tas från RX:en och är 200—250 V likspänning c:a 15 mA och 6,3 V 0,3 A lik- eller växelspanning.

Som vanligt — alla tips och önskemål som passar i ramen för denna spalt mottages tack-samt.

### NYA MEDLEMMAR



SM5LE Nordin, Sven, Strandliden 21, nb., Vällingby.  
SM6TH Bergström, Carl, Hallbovägen 2, Alingsås.  
SM4ATA Larsson, Lennart, Berggränd 6, Kristinehamn.  
SM5ALD Andersson, Ernst Gunnar, Solhemsgat. 7, Arboga.  
SM6AMD Hansson, Hans-Gunnar, Lahoimsvägen 12, Halmstad.  
SM4APD Larsson, Gunnar, Box 926, Hagfors.  
SM5AFE Möbäck, Hans, TS II Arméns Signålskola, Uppsala.  
SM5ANG Wagenius, Ulf, Skiftesväg. 54, Roslags-Näsby.  
SM5AQJ Larsson, Björn, Skolgatan 3, Nynäshamn.  
SM5ASL Palmstahl, Billy, Roslagsgatan 38, Stockholm Va.  
SM5AGM Råsvall, Folke, Skogsviksväg. 3, Danderyd 2.  
SM7AYM Toreson, Torbjörn, Rödkullastigen 3 B, Malmö S.  
SM6AHN Lindow, O. G., Brogatan, Oskarström.  
SM3AFR Olsson, Tommy, Tungatan 9, Sundsvall.  
SM4AUU Ahlström, Robert, Box 4659, Falun.  
SM5AQW Gunmar, Jan, Svartbäcksgatan 7 A, Uppsala.  
SM3AOY Svensson, Bertil, Bergsgatan 20, Örnsköldsvik.  
SM3BEE Söderberg, Georg, Box 511, Sundsbruk, Sundsvall.  
SM2BUI Lundmark, Karl Sören, Box 777, Vännäs.  
SM4BBM Carlsson, Karl-Erik, Törnrosvägen 2, Säfle.



SM7BZO Carlsson, Stig, Lindeborgsvägen 50 A, Malmö S.  
 SM2CQC Karlsson, Lars, Stationsgatan 3 B, Skellefteå stad.  
 SM5CAF Lindholm, Jan-Ake, Sysslomansgatan 16 A, Uppsala.  
 SM6CVF Andersson, Seved, Box 324, Karlsborg.  
 SM2CSM Fahlgren, Martin, Box 3259, Skellefteå 2.  
 SM6CIN Carlsson, David, Lövmånadsgatan 5, Göteborg N.  
 SM7CJO Akerhed, Carl-Johan, Måsvägen 9 C, Lund.  
 SM6CPO Jonsson, Ingemar, Hagarnevägen 24, Uddevalla.  
 SM3CJP Sifvertsson, Gunnar, Skucku, Svenstavik.  
 SM6CYP Johansson, Göran, Vallgatan 20, Kungsbacka.  
 SM7CJQ Byrskog, Kenneth, Källgatan 10, Ljungby.  
 SM4CPQ Åkerlund, Tony, Gahns Väg 3 A, Falun.  
 SM5CWQ Bjurwill, Henrik, Majvägen 11, Bromma.  
 SM5CHR Wicklund, Jan, Västerviksvägen 17, Danderyd.  
 SM5CVR Oldberg, Bengt, Våktarstigen 7, Köping.  
 SM5CRR Hellberg, Rune, Bergsvägen 28, Kolbäck.  
 SM5CSS Pettersson, Allan, Jädra Box 645, Fjärdhundra.  
 SM4CCT Larsson, Gösta, Löjtnantsgatan 15, Borlänge.  
 SM4CBT Kihlberg, Jan, Muraregatan 10, Karlstad.  
 SM5CIT Wallén, Lef, Maria Prästgårdsgata 49, Stockholm SÖ.  
 SM6CNT Bratt, Allan, Ingegatan 2 C, Skövde.  
 SM5CVT Petersson, Bernt, Nya Tanneforsvägen 28 C, Linköping.  
 SM7CWT Bondeson, Nils, Tofterydsvägen 10, Skillingaryd.  
 SM5CDU Karlsson, Jan-Olof, Barnhemsgatan 11, Linköping.  
 SM5CEU Lindberg, Lef, Solvåndan 1 A, Linköping.  
 SM4CGU Broman, Lef, Engelbrektsgatan 26, Ludvika.  
 SM5COU Månsson, Bo, Sjötorpsbrinken 10-12, Vällingby.  
 SM6CQU Olsson, Kjell, Prästgatan 2, Varberg.  
 SM7COU Sjöstedt, Sven Ake, Carl Herslowg. 10, Malmö C.  
 SM2CXU Carlsson, Tomas, Lomtjärnsgatan 11 B, Älvsbyn.  
 SM6CZU Andersson, Per Hilding, Rydsgatan 7 B, Brämhult.  
 SL3ZB Härnösands FRO-krets, att. B. Frölander, Hovsgatan 22, Härnösand.  
 SL7ZJ FRO-avd. Jönköping, c/o Tonestam, Duvgatan 9 A, Jönköping.  
 SL8ZK FRO-avd. Göteborg, att. M. Sinclair, Thorburnsgatan 4 A, Göteborg.  
 SM6-3177 Lindström, Per Ingemar, Riddargatan 28, Ulricehamn.  
 SM6-3178 Follin, Peter, Gulsparvägen 1, Göteborg S.  
 SM7-3179 Karlsson, Ingvar, Vänsvik, Paskallavik.  
 SM7-3180 Sandström, Yngve, Biskopsmåla, Olofström.  
 SM4-3181 Andersson, Lef, V:a Vintergatan 16S 1 tr., Örebro.  
 SM5-3182 Nilsson, Ulf, Bragevägen 1, Stockholm Ö.  
 SM6-3183 Pettersson, Bengt, Slättaryd, Sandhult.  
 SM4-3184 Johansson, Karl-Erik, Ulfsgatan 13 A, Karlstad.  
 SM3-3185 Jonsson, Lars, Ånga, Bjuråker.  
 SM5-3186 Eriksson, Bernhard, Box 30, Nacka 1.  
 SM7-3187 Sidemyr, Åke, Halmstaby, Axelvold.  
 SM5-3188 Nilsson, Kjell, Ekbacken 8 4 tr., Arboga.  
 SM5-3189 Reisner, Bo, Pipersgatan 18 2 tr., Stockholm K.  
 SM5-3190 Andersson, Gunnar, Mäster Samuelsgat. 33, Stockholm.  
 SM5-3191 Sandgren, Åke, c/o Stenberg, Svartågatan 50, Johanneshov.  
 SM5-3192 Hill, Jan Erik, Knutstorp, Högsjö station.  
 SM5-3193 Ohlsson, Ejje, Alströmergatan 29 nb., Stockholm K.  
 SM6-3194 Nilsson, Bo, Hentorpsvägen 7, Skövde.  
 SM6-3195 Fredriksson, Rolf, Bäckpromenaden 7, Tibro.  
 SM6-3196 Nyman, Stig, Backvägen 6, Skövde.  
 SM5-3197 Nilsson-Randin, Sven-Olof, David Bagaresgata 9-11, Stockholm C.  
 SM7-3198 Jönsson, Per-Gösta, Östvärnsgat. 7, Malmö C.  
 SM4-3199 Olsson, Olof, Ringvägen 26 A, Grums.  
 SM5-3200 Andersson, Arne, FSS/FCS, Västerås.  
 SM4-3201 Jansson, Hans-Åke, Box 203, Zinkgruvan.  
 SM6-3202 Kindgren, Gösta, Almebergsgatan 4, Varberg.  
 SM3-3203 Persson, V., c/o Björk, Åkervägen 10, Härnösand.  
 SM7-3204 Tornbo, Tomas, Tingsgatan 28, Hörby.

SM7-3205 Eriksson, Egon, Postlåda 848, Tranås.  
 SM2-3206 Östlund, Håkan, Renstiernasgatan 20, Kiruna C.  
 SM7-3207 Magnusson, Arne, Öen, Bredaryd.  
 SM5-3208 Årfor, Bruno, Gubbängsvägen 98, Enskede.  
 SM5-3210 Norén, Björn, Bergholmsvägen 6, Huddinge.  
 SM3-3211 Engberg, Erik, Fack 148, Gäddede.  
 SM4-3212 Tobieson, Harald, Fack 58, Malung.  
 SM7-3213 Sandell, Erik, Smålandsgatan 4, Nybro.  
 SM4-3215 Schlyter, Fredrik, Box 21, Arjäng.  
 SM7-3216 Helgesson, Kjell, Kockumsgatan 5, Malmö 17.  
 SM5-3217 Lidström, Thony, Bergsbrunna Gård, Bergsbrunna.  
 SM5-3218 Jansson, Lars, FSS/FCS, Västerås.  
 SM5-3219 Lind, Lennart, Snickaregatan 38, Linköping.  
 SM7-3220 Stigbrant, Björn, Läkargården, Reftele.  
 SM5-3222 Pålryd, Lennart, Tallåsvägen 1, Strängnäs.  
 SM4-3223 Maruszcz, Leon, Box 120, Mockfjärd.  
 SM5-3224 Andersson, Christer, Ringvägen 2, Hallstavik.  
 SM5-3225 Frankman, Anders, Ansgarlegatan 1, Stockholm SV.  
 SM7-3226 Svensson, Ingemar, Box 65, Skurup.  
 SM7-3227 Sjölin, Stig, Kattsund 2, Lund.  
 SM5-3228 Lindgren, Tomas, Nyängsvägen 46, Bromma.  
 SM8-3229 Cederberg, Anton, Chydeniusg. 23, Gamla Karleby, Hakalax, Finland.  
 SM4-3230 Mattsson, Sven Olov, Slaggen, Aspeboda, Pl. 8273, Falun.  
 SM4-3231 Steen, Bertil, Posthuset, Nås.  
 SM5-3248 Rotter, Michael, Kanalvägen 18, Roslagsnäsby.  
 SM5-3249 de Boer-Stuurman, Jan, Olshammarsgatan 15, Bandhagen.

## Nytt från HQ

### KANSLIET

Fru U. B. Nyberg har av familje- och hälso-skal måst frånträda sin anställning vid föreningskansliet. Vi tackar fru Nyberg för ett energiskt och plikttroget arbete under den korta tid vi haft förmånen att få hennes hjälp.

Fru Nyberg har efterträtt av fru Margareta Bergström, som vi hälsar hjärtligt välkommen i föreningens tjänst, i förvisningen om ett gott samarbete.

### ANGÅENDE QTC

Med hänvisning till tidigare notis ang. felaktiga exemplar av tidningen QTC får SSA än en gång uppmana innehavare av sådana felaktiga nummer att snarast insända dessa till kansliet. Vi väntar speciellt på de tidigare numren 1 resp. 2.

Kansliet behöver dessa felaktiga exemplar för att erhålla utbyte resp. kreditering.

### PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

meddelas härmed att SM6CYD numera innehas av Johan Mellgren, Göteborg, vilket även framgår av QTC 6.

/LN

## ADRESS- OCH SIGNAL-FÖRÄNDRINGAR

SM4AD Söderberg, Staffan, Axvägen 5 C, Ludvika 2.  
 SM3HR Hägglund, Lennart, Norra Nygränd 4 A, Härnösand.  
 SM1LO Dalström, Sigvard, Fack 23, Färösund.  
 SM5RA Sandén, Tore, Eskadervägen 8, 9 tr., Näsby-park.  
 SM4RR Bergman, Alvar, Stiginnargatan 2 B, Ludvika.  
 SM5RX Eriksson, Lef, Tistelvägen 6, 2 tr., Enskede.  
 SM5SO Barre, Bengt, Ekebergsvägen 24 B, Norrköping.  
 SM5WZ Stridh, Reimar, Box 1340, Bromma 13.  
 SM6XK Callenberg, Viktor, Stenhuggerivägen 75, Halmstad.  
 SM5YW Kjellgren, Stig, Markörsgatan 5 A, Västerås.  
 SM5ZS/SU WO/3 Sv. BN UNEF Bo L. Engren, Egypten via Malmö 1.  
 SM5AVF Ek, Lennart, Skogslycke-gatan 3 A, 7 tr., Linköping.  
 SM5ADH Frank, Bo, Bellitsgatan 6, Arboga.  
 SM6ARH Wallén, Björn, Källhagsgatan 37, Borås.  
 SM1AUM Persson, Bertil, Box 30, Ljugarn.  
 SM7APO Strandberg, Lennart, Kyrkogatan 13, Forserum.  
 SM5ARQ Gustafsson, Karl-Axel, Ringgatan 24, Örebro.  
 SM5AOR Christensson, Jerker, Radarvägen 16, 5 tr., Viggbyholm.  
 SM5AYZ Brännström, Mauno, Pallgatan 3, Enköping.  
 SM4BMA Johansson, Sten, Gruvfogdegatan 5 D, 3 tr., Kiruna C.  
 SM5BTA Aronsson, Bengt, Trädgårdsgatan 58, Arboga.  
 SM5BAS Ermérus, Birger, Ribbings väg 23, 5 tr., Sol-lentuna 5.  
 SM4BET Gandle, Bertil, Armégatan 18, Forshaga.  
 SM6BBV Adlerborn, Sven, Spannlands-gatan 5, Göteborg 5.  
 SM7BPW Ask, Egil, Selleberga 6, Bjuv.  
 SM5BNX Sundvik, Åke, Bondevägen 6, Trångsund.  
 SM6CSB Löfhede, Harald, Modulatorgatan 1, Järnbrott.  
 SM5CFD Dymling, Sten, Heleneborgsgatan 46, 3 tr., Stockholm SÖ.  
 SM6CYD Mellgren, John A., Skårsgatan 8, Göteborg S.  
 SM3CAE Johansson, Lars G., Hembydsvägen 10, Sol-lefteå 2.  
 SM4CTF Jonsson, Gunnar, Näsby, 6, Postfack 6, Frövi.  
 SM5CKG Persson, Göran, Sandgatan 8, Motala.  
 SM6CXG Andersson, Per, Oluff Nilssons väg 12, 12 tr., Partille.  
 SM5CVJ Rasch, Lef, Djulögatan 50, 3 tr., Katrineholm.  
 SM5CYK Almstedt, Björn, Vattenledningsvägen 46, H, c/o Broberg, Hägersten.  
 SM5CON 421001-751 Larsson, OST 6 Batt. KA 2, Karlskrona.  
 SM5CLS Heidenborg, Rolf, Blomstergatan 4, Västerås.  
 SM4-1772 Robedal, Rune, Åkaregatan 6, Borlänge.  
 SM5-2971 Hansson, Lars, Pilgatan 2, Linköping.  
 SM4-3107 Åkerman, Lars Erik, Box 62, Vikarbyn.  
 SM5-3161 Karlsson, Börje, Studentbacken 25, Jerum C, Rum 607, Stockholm No.  
 SM5-3213 Sandell, Erik, Blåbärsvägen 23, Lidingö 3.  
 Forts. på sid. 210.

## NYA SIGNALER

SM5ALL Andersson, Per Erik Gustaf, Maltes-holmsvägen 125, Vällingby ..... C  
 SM4CFH Diffner, Kjell Olof, Box 4581, Domnarvet ..... C  
 SM1CUI Larsson, Rune Ingvar, Tranhusgata 33, Visby ..... B  
 SM6CUK Persson, Lars Göran Egon, Box 515 A, Sandared ..... C  
 SM6CAV Agholm, Lef Peter, Ormgatan 17, Göte-borg S ..... C  
 SM5CBV Appelgren, Nils Bruno, Kärrtorpsvägen 52, Johanneshov ..... C  
 SM5CCV Boström, Henry William, Stadshagsvä-gen 18, Stockholm K ..... C  
 SM5CDV Callius, Ulf Göran, Stålbogavägen 28, Bandhagen ..... C

SM4CEV Dahlstedt, Lars Gunnar, Hede, Box 257, Stora Tuna ..... B  
 SM3CFV Eriksson, Bernt Evert, Box 5232, Sol-lefteå ..... C  
 SM5CGV Gellner, Per Anders, Strindbergsgatan 49, Stockholm NO ..... C  
 SM5CHV Kihlman, Hans-Olof Harry, Sabygatan 13 C, Västerås ..... C  
 SM5CIV Landberg, Erik Anders, Norr Mälars-trand 70, Stockholm K ..... C  
 SM1CJV Larsson, Bert Olof, Hemse ..... B  
 SM6CKV Lundberg, Olof Ingemar, Klareborgsga-tatan 20, Göteborg ..... B  
 SM5CLV Petersson, Nils Edvard, Aliforsgatan 17, Torshälla ..... A  
 SM5CMV Sahlgren, Lef Erik, Llevägen 55, Älvsjö ..... C  
 SM5CNV Wessberg, Rolf Thore, Nunnestigen 6, Älvsjö ..... C  
 SM5COV Wickström, Roberth Gunnar Paul, Björk-backsvägen 30, Bromma ..... B  
 SM6CPV Zetterberg, Aage Roger Egon, Asbogatan 43, Borås ..... B  
 SM6CQV Lindström, Per Gustav Ingmar, Ridda-regatan 28, Ulricehamn ..... C  
 SM5CRV Strand, Nils Göran, Karlsrogatan 86 D, Uppsala ..... C  
 SM6CAW Jacobsson, Knut Ingemar, Frejagatan 2, Borås ..... B

QEL 1/150

SSB  
DATA

SSB-data för det just nu så efterfrågade QEL 1/150 ber vi få presentera genom vänligt tillmötesgående från Philips. Vi kommer igen med flera data på andra aktuella sändarrör i kommande nummer av QTC.

HF-förstärkare I klass B, SSB (Ig1 = 0)  
 Max. tillåtna värden (C.C.S.)

f = max. 175 MHz  
 Va = max. 1250 V  
 Vg2 = max. 400 V  
 Vg1 = max. 250 V  
 Ia = max. 250 mA  
 Wg2 = max. 12 Watt  
 Wa = max. 150 Watt

Driftsvärden (C.C.S.)

f = 175 MHz  
 Va = 1000 V  
 Vg2 = 350 V  
 Vg1<sup>1)</sup> = -50

|                   | Zero | Single | Two tone             |
|-------------------|------|--------|----------------------|
| Vg1               | 0    | 50     | 50 V                 |
| Ia                | 100  | 250    | 170 mA               |
| Ig2               | 10   | 25     | 6 mA                 |
| Wia               | 100  | 250    | 170 W                |
| Wdr               | 0    | 0      | 0 W                  |
| Wg2               | 3.5  | 9      | 2.1 W                |
| Wa                | 100  | 125    | 107.5 W              |
| Wot <sup>1)</sup> | —    | 125    | 62.5 W <sup>2)</sup> |
| Verkningsgrad     | —    | 50     | 37 %                 |

<sup>1)</sup> Output <sup>2)</sup> Medeloutput = PEP/2 <sup>3)</sup> Justeras så att Ia=100 mA vid zero signal.

## »GAME OF RUMMY IN THE ETHER«

En trevlig form av diplom, har nyligen kommit från den ungerska amatörföreningen, vilket går under ovanstående namn och består av 52 olika spelkort (QSL's) samt två jokrar. 26 HA-stationer har 2 olika spelkort var, som på baksidan av korten är försedda med call-sign och noteringar. De två Jolly Jokers kommer var månad att finnas hos två nya stationer, som man själv genom qso får leta rätt på. Stationer som anholder om qsl-kort för diplom, kan t. ex. sända följande:

HA5BG de SM2XA ..... pse QSL R/a eller R/b.

R/a eller R/b betyder att SM2XA från HA5BG erhåller antingen spader 7 eller hjärter 7.

Den ungerska station som för tillfället har »Jolly Jokers» skall i början av sina QSO's ge följande meddelande:

SM2XA de HA5BG hr Y vilket betyder, att stationen har det s. k. »Jolly Jokers»-qsl'et.

Det får endast begäras ett kort åt gången på varje band. Det betyder att t. ex. ifall HA5BG har både Jolly Joker, spader 7 och hjärter 7, så kan SM5XA endast begära ett av dessa kort för förbindelsen. De resterande korten får krävas från HA5BG på andra band, eller minst en timma senare på samma band.

Eter-kortspelet får spelas på 80, 40, 20, 15 och 10 meter, men uteslutande på CW.

För att kunna ge de stationer som strävar efter att erhålla diplom ett möjlighet att samla nödvändiga qsl-kort, kommer innehavarna av resp. spel-qsl-kort att vara aktiva på amatörbanden den andra och den sista fredagen i varje månad från 19.00 till 22.00 GMT.

### Diplomets grader

**I Klass:** Ansökande station skall inneha QSL-kort med ett talmässigt värde av 50 (eller en rad av 6 kort i ordningsföljd, t. ex. 2, 3, 4 — 6, 7, 8) i överensstämmelse med reglerna för Rummy. Om så är fallet kommer stationen att tilldelas det dekorativa diplom.

**II Klass:** Ansökande skall inneha 14 st QSL, som kan placeras i serier (hand-rummy). För detta får stationen tilldelas sticker No. 1.

**III Klass:** Ansökanden skall inneha alla 52 korten samt de två jokrarna. Stickers No 2 tilldelas då sökanden.

Avgiften för diplom är 5 IRC's samt 3 IRC's för var sticker. För varje QSL-kort, som bekräftar resp. QSO skall en IRC medfölja.

Ansökan kan sändas till:

Central Club of the Hungarian  
Radio Amateurs  
Budapest 4  
P. O. Box 185  
HUNGARY

Callsign på deltagande ungerska amatörstationer, och de kort, som finnes hos resp. amatör:

| R/a      | R/b         |
|----------|-------------|
| Spader 2 | Hjärter Dam |
| » 3      | » Knekt     |
| » 4      | » 10        |
| » 5      | » 9         |
| » 6      | » 8         |
| » 7      | » 7         |
| » 8      | » 6         |
| » 9      | » 5         |
| » 10     | » 4         |
| » Knekt  | » 3         |
| » Dam    | » 2         |
| » Kung   | » Ess       |
| » Ess    | » Kung      |

| R/a     | R/b        |
|---------|------------|
| Ruter 2 | Klöver Dam |
| » 3     | » Knekt    |
| » 4     | » 10       |
| » 5     | » 9        |
| » 6     | » 8        |
| » 7     | » 7        |
| » 8     | » 6        |
| » 9     | » 5        |
| » 10    | » 4        |
| » Knekt | » 3        |
| » Dam   | » 2        |
| » Kung  | » Ess      |
| » Ess   | » Kung     |

—2BYW

## KATALOGER

*Elfa* har översänt sin nya välfyllda katalog. De första upplagorna har redan gått slut men en ny laddning lär vara på väg.

*TV-experten* har nyligen utkommit med sin första katalog. 112 sidor komponenter och apparater avslutas med några sidor formel och nomogram. Alltsammans i ett plastöverdragat omslag som tål labbord och smutsiga fingrar.

*Philips Pocket Book for Hams* har blivit en bestseller av stora mått och har redan sålts slut.

Den enda skillnaden mellan denna och Philips vanliga Pocketbook är att alla rördada (dock ej kurvorna) på aktuella sändarrör införts tillsammans med en kort ekvivalentlista, teknisk vägledning för sändarrör och ett frekvensfördelningsdiagram i glada färger.

*Palmblad* har gett ut kompletteringsblad till sin surpluskatalog.

## 27 MHz

27 MHz-bandet har tidigare varit tummelplatsen för bland annat fjärrstyrning. Nu har Telestyrelsen utfärdat bestämmelser som ger privatradioanläggningar möjlighet att komma igång på 22 kanaler.

Som synes här bredvid är det endast fråga om trafik mellan egna stationer över relativt korta avstånd och amatörtrafik eller annan experimentverksamhet är inte tillåten. Dessutom bör observeras att inga superregenerativa mottagare får användas och att tillstånd måste sökas före apparatinköpet.

CRD

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PRIVAT-RADIOANLÄGGNINGAR I 27 MHz-BANDET, UTFÄRDAD I MAJ 1961

1. Anläggningarna får användas endast av tillståndshavaren, av person i hans tjänst och av annan person, som är svensk medborgare. All användning skall ske på tillståndshavarens ansvar och under hans överinseende. Tillståndshavaren är skyldig informera envar, som tillåtes nyttja hans apparatur, om gällande bestämmelser. Tillståndshavaren skall ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

### 2. Tekniska data

Frekvensbandet omfattar 26,958—27,282 MHz och är förutom för privatradioändamål anvisat för fjärrstyrning av modellflygplan, -bilar, -båtar o. dyl., för högfrequensapparatur för industriella, medicinska och vetenskapliga ändamål samt för visst slag av personsökning. Inga exklusiva tilldelningar görs, utan eventuella störningar på grund av denna frekvensdelning får tolereras. Bandet indelas i ett antal kanaler med 10 kHz separation enligt följande (frekvenserna angivna i MHz):

|         |        |          |        |
|---------|--------|----------|--------|
| Kanal 1 | 26,965 | Kanal 12 | 27,105 |
| » 2     | 26,975 | » 13     | 27,115 |
| » 3     | 26,985 | » 14     | 27,125 |
| » 4     | 27,005 | » 15     | 27,135 |
| » 5     | 27,015 | » 16     | 27,155 |
| » 6     | 27,025 | » 17     | 27,165 |
| » 7     | 27,035 | » 18     | 27,175 |
| » 8     | 27,055 | » 19     | 27,185 |
| » 9     | 27,065 | » 20     | 27,205 |
| » 10    | 27,075 | » 21     | 27,215 |
| » 11    | 27,085 | » 22     | 27,225 |

Sändaranläggningarna skola vara kristallstyrda. Till vidare komma endast de lägsta kanalerna i vardera gruppen kanal 1—11 och 12—22 att tilldelas för mindre kvalificerade ändamål och de högsta kanalerna i vardera gruppen för mera kvalificerade ändamål (yrkesutövning, industri etc.).

Frekvenstolerans: ± 0,005 %  
Sändningsklass: A3 (kortvarig tonsändning för selektivt anrop eller alarmering är dock tillåten).

Moduleringsfrekvens: max. 3,0 kHz  
Moduleringsgrad: Övermodulering får ej ske.  
Sändareffekt: max. 0,5 W för kanalerna 1—11, max. 5 W för kanalerna 12—22. (A n m. Om högre effekt än 0,5 W är avsedd att komma till användning vid senare utbyggnad och man önskar undvika frekvensbyte, bör kanal för högre effekt begäras.)

### Icke önskad utstrålning

Övertoner: max. 20 µW, dock minst 40 dB under grundsvängningens nivå.  
Övrigt: max. 0,2 µW, dock minst 60 dB under grundsvängningens nivå.

Antennhöjd: lägsta möjliga för erhållande av rimligt täckningsområde. Uppskattad antennhöjd för basstation skall anges i ansökan. (Antennens ungefärliga höjd över den genomsnittliga marknivån inom 3 till 15 km avstånd från antennen)

Mottagarna: böra vara så selektiva som möjligt för undvikande av störningar från sändning på intilliggande frekvenskanaler. Superregenerativa mottagare får ej användas.

Trafiksätt: Simplex (enfrequenstrafik)

3. Tillståndshavaren är skyldig att följa även de särskilda bestämmelser, som anges i tillståndet, liksom tillämpliga delar av gällande internationella radio-reglemente samt att på egen bekostnad vidtaga de

ändringar, exempelvis beträffande frekvenser och anordningar för förhindrande av störningar på andra slag av radiotrafik, som Telestyrelsen eller chefen för Försvarsstaben påfordrar. Godkända typprov eller individuella prov av apparaturen kunna komma att föreskrivas som villkor för innehav av anläggningarna. Anläggningarna (inkl. mottagare) få ej ge störningar för trafik i andra frekvensband, t. ex. rundradio inklusive television. Till vidare komma tillstånd att meddelas för fabriksbyggd apparatur för vilken leverantören garanterar att bestämmelsernas tekniska data innehålls. Har det konstaterats att väsentliga störningar förorsakas på annan radiotrafik av anläggningarna få dessa ej användas förrän åtgärder för störningarnas eliminerande vidtagits. Tillstånd för apparater som sammanställts av byggsatser eller på annat sätt ges endast om apparaturen provats och godkänts av Telestyrelsens Radiobyrå (provningsavgift).

4. Tillstånd gälla endast för rörlig trafik. Fast trafik kan tillåtas i speciella fall efter särskild prövning av Telestyrelsen. Samtal få endast utväxlas mellan egna stationer över relativt korta avstånd. Undantag får göras för nödtrafik. Amatörtrafik eller annan experimentverksamhet får ej förekomma. Rundradiosändning får inte bedrivas i någon form.

5. Alla meddelanden skola sändas på klart svenskt språk under iakttagande av god ordning — tillståndshavaren är ansvarig för all trafik, som utskickas från hans anläggningar. Om tillståndshavaren är en firma eller dylikt, som är juridisk person, skall någon i tillståndshavarens tjänst utses att vara personligen ansvarig för radioanläggningarna och dennes namn meddelas till Telestyrelsens Radiobyrå. Auktoriserad stationsort är tillståndshavarens bostadsort om ej annat föreskrives i tillståndet. De rörliga stationerna kunna användas för inbördes rörlig trafik var som helst i landet såvida ej särskilda inskränkningar meddelas.

6. Anläggningarna få inte anslutas till rikstelefonnätet. Sändningstidens längd skall inskränkas till minsta möjliga och god trafikdisciplin skall tillämpas för att möjliggöra för så många som möjligt att använda de upplåtna frekvenserna. Lyssning på frekvensen skall alltid företagas före varje sändning och pågående trafik skall respekteras. Enbart bärvåg får ej utsändas annat än vid kortare prov. Vid behov får kortvarig tonsändning för selektivt anrop eller alarmering användas.

8. Vid anläggningarna få endast upptagas för dem avsedda meddelanden. Skulle annat meddelande uppfångas, får detsamma icke återgivas, delgivas annan person eller utnyttjas för något ändamål; ej heller får dess blotta förefintlighet yppas. Undantag får göras för nödtrafik.

9. Tilldelad anropssignal (i regel PR + licensnummer + ev. bokstav för olika enheter tillhörande en och samma tillståndshavare) skall sändas i början och slutet av varje samtal.

10. Telestyrelsens ombud eller av chefen för Försvarsstaben utsedd person skall när som helst åga tillträde till anläggningarna för inspektion och prov. Tillståndshavaren är skyldig att omedelbart anmäla varje förändring av de i ansökan lämnade uppgifterna till Telestyrelsens Radiobyrå.

11. Varje anläggning skall vara försedd med skylt, som upptar tilldelad anropssignal och tillståndsinnehavarens namn och adress.

12. Tillståndet får ej överlåtas.

Anm.: Tillstånd erfordras för att inneha och nyttja radioanläggningar. Inköp får sålunda ej ske innan tillstånd erhållits. Tillstånd (för prov och demonstration) fordras även för tillverkare och försäljare.

KUNGL. TELESTYRELSEN  
RADIOBYRÅN

## HAM-annonser

Denna annonsspalst är öppen för radioamatörer, som i denna sin egenskap riktar sig till andra radioamatörer. Annonsspris 1 kr per grupp om 42 bokstäver, siffror eller tecken, dock lägst 3 kr. Inne SSA-medlemmar dubbel taxa. Text och likvid insändas var för sig till kansliet före den 5 i månaden före införandet. Annonssörens anropssignal skall utsättas i annonsen. Enbart postbox godtas således ej som adress. För kommersiell annons gäller QTC ordinarie annonspriser (se omslagets andra sida). I tveksamma fall förbehåller sig red. rätt att avgöra, om annons skall anses som kommersiell.

## Köpes

● SSB-mottagare HQ, SX, NC eller liknande köpes. Eventuellt hel station. Svar till SM6- Bagare Charlie Gustafsson, Box 222, Fritsla.

## Säljes

● JAG BLIR QRT pga flyttning till OZ och måste därför sälja min splitter nya SSB-rig HT 37 2.850:—, SX 111 1.500:—, Dessutom mobilrig Gonset Commander, G66B, Whip-antenn, omformare, Master Mobil motordriven förlängningsspole, Q-match kompl. 1.500:—, Oskilloskop 150:—, AVO-meter 150:—, Koaxrelä 50:—, SVR-meter 50:—, Surplusstation 80 m RX—TX 100 W AM 150:—, SM5GU R. Ståhl, Box 18023, Sthlm 18. Tfn 010/54 19 40.

● QRO? Låkr. u. kåpa, trafo p. 220 V, s. 1000 V 300 mA 150:—, Linj. PA 2xS11 A (ett rör kass.) på ch. m. kåp. bill. t. högstbj. SM3BZW, PL 402, Vlskan.

● TX 125 W NC TX-51 cw/am 3,5-7-14-21-28 MHz (se QTC 7—9, 1950) 350:— kr. Geloso VFO 4/104 i låda 75:— kr. SM4CLR, Göran Wahlberg, Alvågen 16, Ludvika.

● KÖRKLART NÄTAGGR. till 500 W rig (220 V) 1500 V 0,5 A, 450 V, 0,2 A, —300 V i snygg låda. Pris 325:—, RX BC 348-Q 500:—, SM6VQ/3, Åke Öberg, Torngatan 9, Härnösand. Tfn 120 34.

● HANDIE TALKIES för »privatbandet» abt 27 Mc. kristallstyrd tx-rx, heltransistoriserade, räckvidd 15 km. Modifieras lätt för 10 mtr. Kanalkrystaller för ESB-filiter 1:25—/st. vid köp av 30 st. Mek. filiter för ESB 3,1 och 2,1 kc. ESB-generator m. mek. filiter, 9 Mc ut. SM5KI, Hans Goldschmidt, Huddinge, 444, Älvsjö 2. Tfn 010/79 33 14, alternativt 0764, 490 28.

## Frimärksbyte med svenskar

vill gärna UAØLS ha. Han träffas på 20 meter och kör från s/s Kura med QTH Ochotska sjön (zon 19) eller Stilla havet.

Hans adress är UAØLS, Ghennadiv Mashonkin, Kirov st. 24—3, Artem City, Primorsky kray, USSR.

CRD via BIY

## ADRESS- OCH SIGNALFÖRÄNDRINGAR

SM7ED Hysing, Björn, Espehögsgatan 67, Ängelholm.  
SM3FX Rainer, Thore, Fummovägen 8, 6 tr., Gävle 9.  
SM6HN Nilsson, S. Tegelbruksvägen 5, Falkenberg.  
SM4ME Johansson, Ingemar, Skogsrundan 2, 3 tr., Karlskoga.  
SM6NN Holmqvist, Robert, Wolrath Thams Väg 24, Göteborg S.  
SM5NT Nordlund, Olle, Box 4119, Stockholm 4.  
SM5PY Theve, Nils Olof, Drevkaristigen 1, 10 tr., Sollentuna.  
SM3QJ Werleryd, Roland, Galoppstigen 2 F, Östersund.  
SM5RT Hasselqvist, Kurt, Bergsrådsvägen 68, nb., Johanneshov.  
SM5SQ Pettersson, Bertil, S:t Paulsgatan 35 B, Stockholm Sö.  
SM5TA Palmkvist, Lars, Storgatan 32, Boxholm.  
SM6TP Lange, Thorsten, V. Fjällvägen 1, Sövedalen.  
SM5TS Forsgren, Bengt, Strandgatan 9, Älvsjö.  
SM5TY Gustavsson, Karl-Gunnar, Nyängsgatan 4, Norrköping 6.  
SM3UL Hammarberg, Per-Åke Västergatan 16, Bollnäs.  
SM6VR Nilsson, Arne, Dr Forseliusgata 52, Göteborg SV.  
SM5WN Eriksson, Olof, Box 38, Eksund.  
SM5XI Kjellström, Helge, Gästgivarevägen 20 C, Västerås.  
SM5YL Nyberg, Astrid, Storgatan 14, Strängnäs.  
SM7ZQ Lindqvist, Hans, Gravenpark 17, Capelle A/B, Yssel, Holland.  
SM5ACD Holmberg, Lennart, Marmorvägen 5, Vallentuna.  
SM4AVD Svernlund, Hans, Mänbergagatan 16, Hög.  
SM6AGE Olsson, Jan, Gibraltarvägen 4, c/o Eriksson, Göteborg.  
SM5AXE Jansson, Sten, Alphyddan 9, 10 tr., Nacka.  
SM5AQI Kordel, Lennart, Majviksgatan 14, Norrköping.  
SM5AAJ Wahlman, S. G., Mörsilsgatan 7, 2 tr., Vålby.  
SM7AIJ Rohlin, Stig, Framnäsavägen 18 B, Växjö.  
SM4ANJ Larsson, S. O., Filipstadsvägen 27, Karlskoga.  
SM4AJL Lundborg, Bengt, Källgatan 4, Kumla.  
SM6ARO Andersson, Birger, Fyrklöversgatan 100, 2 tr., Göteborg H.  
SM7APQ Lindgren, Bengt, Korsgatan 16, Kungsbacka.  
SM5AUT Nordström, Jan-Olof, Sandfjärdsgatan 93, Johanneshov.  
SM5ANV Wahlberg, Herbert, 14, Av. Henri Dunant, Studio 61, Genève, Schweiz.  
SM6ARV Andersson, Veine, Växelmystgatan 27 C, Göteborg V.  
SM5ANW Eklöf, Sven, Farstavägen 89, 8 tr., Farsta.  
SM5ANY Lenning, Gunnar, Nybohovsbacken 95, 4 tr., Stockholm SV.  
SM5ASY Jonsson, Bengt, Strandborgsvägen 4, Nyköping 2.  
SM2BEB Abrahamsson, S. L., Linnévägen 35, Lycksele.  
SM6BJB Elvhammar, Hans, Emil Pipersvej 20, Kgs Lyngby, Danmark.  
SM7BHC Löfgren, Eric, Box 26, Vetlanda.  
SM5BLC Wahlman, Bo Lennart, Källängsvägen 15, Lidingö 1.  
SM6BVG Bergman, Göran, Stenkullen.  
SM5BAK Sjöling, Sven, Täljstensvägen 9 A, Uppsala.  
SM5BFB Thissell, Göran, Ehrenstrålsvägen 21, Bromma.  
SM5BOK Emanuelsson, Kurt-Ove, Ivar Hallströmsväg 30, Hågersten.  
SM3BBL Nilsson, A. Strandgatan 5, Kramfors.  
SM6BHQ Carlsson, Henry, Landala Långgata 19, uppg. 2, 1 tr., Göteborg C.  
SM6BOS Johansson, Jan, Ränthästaregatan 7 B, Göteborg Ö.  
SM6BTT Berg, Lennart, Skogvaktaregatan 12, Karlsborg.  
SM5BKV Dackfeldt, Åke, St. Nygatan 44, 1 tr., Stockholm C.  
SM6BLV Wengander, Gert, Tingbergsvägen 6 D, Kungsbacka.  
SM7BYX Holmberg, Per-Viktor, Mariedalsvägen 32 H, 4 tr., Malmö V.

SM7BZX Holmkvist, Sven, Skolgatan 31, Malmö S.  
SM5BNY Forsstedt, Jan, Stohagsvägen 35 A, Västerås.  
SM5BKZ Nilsson, Stig, FV-komp, AUS, Uppsala.  
SM7CKB Johansson, Hans, Folkungagatan 11, Kalmar.  
SM5CZB Oscarsson, Göran, Box 16078, Stockholm 16.  
SM2CBS Sandström, Tore, Box 509, Gällivare.  
SM5CBCMM Lundborg, Einar, M/S Albert Thore, Red. AB Virginia, Fack 1179, Hålsingborg, f.v.b.  
SM6CRC Röhne, Ulf, Underåsgatan 18, Göteborg.  
SM3CME Olofsson, Gunnar, Stiftelsehus H. Gullänget.  
SM5COF Sixtensson-Runsk, Börje, Bokbindarvägen 47, nb., Hågersten.  
SM5COG Lange, Peter (Brandt-Lange), Henriksbergsvägen 35, Vendelsö.  
SM4CIH Nykvist, Paul, Järnvägsgatan 11 B, Laxå.  
SM6COI Drotz, Kjell, Nordåsgatan 2 H, Göteborg Ö.  
SM2CLP Nylund, Sven, Storgatan 95, Skellefteå.  
SM6CSP Forshamn, Sven, Gropegårdsgatan 4, Göteborg H.  
SM6CCQ Karlsson, Hans, Övra Hallegatan 12, Göteborg H.  
SM7CTQ Nerlich, Kjell, Kävlingevägen 10, Mariefholm.  
SM3CZS Nyländer, Christer, Viktorlagatan 4, Kramfors.  
SM6CST Kjellberg, Urban, Källgårdsvägen 35, Skövde.  
SM4CGU Broman, Leif, Fack 65, Hörken.  
SM7COU Sjöstedt, Sven-Åke, Carl Herslows gata 10, Malmö V.  
SM4CVU Johansson, Olle, Myrgatan 8, Säfle.  
SM7—435 Ysen, Erik, Bodasjögle Palsdjursfarm, Stensjön.  
SM5—2835 Torstensson, Olov, c/o Johansson, Gisselbol, Knutby.  
SM7—2877 Persson, Russel, Holmströmsgatan 3 C, Simrishamn.  
SM5—2977 Carlsson, Bo, Marmorvägen 11 A, 2 tr., Uppsala.  
SM6—3008 Ohlsson, Boo, Polhemsgatan 6, Trollhättan.  
SL7AC Göransson, Boris, 2 komp. I 6, Kristianstad 2.

1595:- + högtalare 125:—  
oms. 72:—

KOSTAR NYA

# NC 190X

NATIONALMOTTAGARE

som kommer i höst.

Reservera gärna redan nu för leverans senare. Avbetalning kan ordnas. 30 % vid leveransen. Resterande + 10 % avbetalningstillägg på 12 månader.

*Firma J. Lagercrantz*

VÄRTAVÄGEN 57 Sth. NO 63 07 90

## Vi ha åter fått in ett antal mottagare av typ RA 500, (BC-923-A).

Mottagaren är av Zeniths fabrikat och är en dubbeisuper med 16 rör för området 27—29 Mc. Den är försedd med kristallkalibrator, BFO, squelch samt inbyggd högtalare. Kraftaggregat för 12 volt är inbyggt i apparaten. Mottagarna äro i synnerligen gott skick och levereras trimmade och testade

225:—

Sändare BC-924-A vilken är avsedd att användas till ovanstående mottagare omfattar samma frekvensområde samt har två effektområden: 2 resp. 35 watt telefoni. Levereras med inbyggt spänningsaggregat för 12 volt, samt mikrofon av typ T-17

124:—

Mottagare typ P 25, W. 4049 A, 9 rör, U.H.F., fabriksnya

46:—

Testset lämpligt att bygga om till oscillograf, X- och Y-förstärkare, 8 rör, inbyggt svep, oscillografrör 3" typ 1810/P1

74:—

HF-förstärkare typ 4700 A, 9 rör, utan nät-aggregat

39:—

Mottagare AGA typ STM 1, 1 steg HF, 5 rör, 1,5—12 Mc i tre band med BFO

65:—

Philoscope motstånd- och kondensatorbrygga

70:—

Kodväljarenhet med stegrelä och ett flertal omkopplare

15:—

Dipolenhet, dipollängd 760 mm, koaxialkabel med kontakt, 4 meter, fabriksny

26:—

Sändare KV 50 watt m/39, frekvens 2,5—6 Mc, 7 rör, med modulator, excl. nättagg.

55:—

Hörtelefon enkel med handtag

2:10

Sändarrör:

CV 1256=E 1232=4 C 27: glöd 6 v. 6,5 A, max anod 6000 v. frekvensgräns 750 Mc 150 watt luftkylt

8:—

809

9:—

813

21:—

815

10:—

837

4:—

LS 180

8:—

# DELTRON

Valhallavägen 67 Tel. 010/34 57 05  
Stockholm Ö