

1967.07.25

Sida 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare ELT2/Berglund	Fastställd av B Lundqvist	Ändrad enligt	Upphäver
Ändring:märkning Siffrorna 1 kryssas på märkskylten		Ändringsklass 3	Mtrländrn
		Införs vid flj, cv	

Markradiostation RK-01/B. ExpeditionspanelÄndringOrientering

Felaktigheter i expeditiionspanel SRT-SU2541B har framkommit i samband med installation i torn där 10-kanalig expeditiionspanel SU30022A-C och 8-kanalig expeditiionspanel SU2541B används parallellt. Expeditionspanel SU2541B skall därför ändras så att utbyttbarhet mellan dessa paneler råder.

Av ändringen berörd materielEnheter

Samtliga RK-01/B

Ue

Expeditionspanel SRT-SU2541B
Mikrofon- och högtalarförstärkare SRF-SU2458C

Reservdelar

Berörs inte

Tekniskt underlag 1)Ritningar (erforderliga för ändringens införande)

CVA-F1250-203949 Principschema
CVA-F1250-405265 Ändringsdetaljer

Arbetsgång

- 1 Montera bort mikrofon- och högtalarförstärkaren från expeditiionspanelen.
- 2 Åtgärder på mikrofon- och högtalarförstärkare
- 21 Löd bort förbindningen mellan a och c i mikrofonjack J1.
Löd loss ledningen mellan mikrofonförstärkaren och J1-c vid c och löd fast den vid J1-a.
Dra ny elledning mellan J1-c och plint P1/1-16 se ritning CVA-F1250-203949.

1) Beställs från CVA

2) Beställs från UHF som TOMÄ-sats, grp 975-101481

Arbetsgång (forts)

- 2 Åtgärder på mikrofon- och högtalarförstärkare (forts)
- 22 Naja fast elledningen via befintlig kabelstam där det är möjligt.
- 3 Åtgärder på expeditionspanel
- 31 Dra ny elledning samt plastslang mellan plint P1/2-16 och P1/1-3.
Naja fast elledningen vid befintlig kabel.
- 32 Skifta elledningarna 1 och 2 inbördes till varje omkopplare S1-S8
på plint P3/1-A till och med D och P4/1-E till och med H.
- 4 Montera in mikrofon- och högtalarförstärkaren i expeditionspanelen.
- 5 Montera märkskylt enligt ritning CVA-F1250-405265 och kryssa siffrorna 1.
- 6 Koppla om mikrofonpropp PL68 (tillhör stationsutrustning) som går
till ansl låda FR-45315 enligt ritning CVA-F1250-203949.
- 7 Ovannämnda ändringar är delvis utförda på en del expeditionspaneler.
Ref meddelande ELT2-144/66.

Kostnader

Ändringsmaterielen anskaffas av UHF och kostnaderna bestrids på titel 471
intill ett belopp av högst 300:- kronor.

Arbetskostnaden bestrids på titel 503.

Ändringsmaterielen utlämnas av UHF utan kostnad.