

16 juni 1966

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare ELT2/Berglund	Fästställd av B Lundqvist	Ändrad enligt	Upphäver Fmr 13-Ä1P
Ändringsmärkning Ingen	Ändringsklass 3	Mtrlänдрnr	
		Införs vid tv senast 1/11 1966	

Fmr 13. Mottagare ROSWA-ED80

Införande av termistor

Orientering

Säkring Si2 i mottagarens nätdel brukar ofta brinna av vid tillslag av stationen. En termistor (NTC-motstånd) skall därför inkopplas i kretsen.

Av ändringen berörd materielÄndringsmateriel 2)Enheter och ueErforderliga nya delar per enhet

Mottagare ROSWA-ED80

Ritning F1250-403774Reservdelar berörs inte

Det 1	ant 1	Kopplingsstöd	POLAR-TSI-01/1
" 2	" 1	Motstånd	M2406-846634 R316
" 3	" 1	Plastslang	röd Ø 1,5 L _≈ 20

Tekniskt underlag 1)Ritning (erforderlig för ändringens införande)

F1250-403774 Modif detaljer
Mottagare

Arbetsgång

Ta bort kåpan till nätdelen i mottagaren.

Borra och gänga hål BA6 enligt ritning F1250-403774.

Gänga fast kopplingsstödet.

Elledning ansluten till röd märkning på kondensator C301^I löds bort och ansluts till kopplingsstödet.

Löd fast motståndet R316 med plastslang mellan kopplingsstödet och rödmärkning på C301^I.

Kostnader

Ändringsmaterielen anskaffas av UHF och kostnaderna bestrids på titel 471 till ett belopp av högst 50:- kronor.

Arbetskostnaden bestrids på titel 503.

Ändringsmaterielen utlämnas av UHF utan kostnad.

1) Från CVA

2) Beställs från UHF som TOMÄ-sats, grp 975-104911

