

25 maj 1961

~~Fr 12-853-A11~~~~Fr 13-853-A1~~~~Fmnp 6-851-A4~~~~Fmnp 7-851-A2~~

Sida 1 (2)

FF tjänsteställe, handläggare ELR2/Bohlin	Fastställd av B Lundqvist / K Glanander	Andrad enligt	Upphäver
Ändringsmärkning 5)		Ändringsklass 2A efter 15/6 1961	Mtrländrn
Införs vid av personal från CVA och AGA under tiden 1/6 - 1/10-61 (enl OTEL nr H48)			

Fr 12 och Fr 13 SM enhet Fmnp 6 och Fmnp 7 mottagare

Utbyte av styrkristaller

Utbyte av excentrar

Utbyte av kondensatorerna i MF1 I, MF1 II och O2.

Införande av trimmer i mottagaren oscillatorer 1 och 2.

Orientering

Nuvarande kanaldelning ändras till 100 KHz

Av ändringen berörd materiel

Samtliga Fr 12 och Fr 13 SM enheter samt Fmnp 6 och Fmnp 7 mottagare

Ändringsmateriel⁴⁾Erforderliga nya delar per enhet

Mottagaren:

2 st	Kondensatorer	61 pF ± 2%	RIG N 47/IA i
1 "	"	"	MF1 I
1 "	"	"	N 47/IA i
1 "	"	66 pF	MF1 II
1 "	"	"	N 47/IA i
1 "	"	61 pF	MF1 II
1 "	"	47 pF	N 47/IA i O2
1 "	"	13 pF ± 0,2 pF	i osc 1
1 "	"	14 pF ± 0,2 pF	i osc 2
1 "	Trimmer	COO4EA/6E 6 pF	i osc 1
1 "	Trimmer	"	" i osc 2
2 "	Skruv ECS 3 x 5 msg	fn i osc 1	
2 "	Skruv	"	i osc 2
1 "	Vinkel AGA N 334928	i osc 1	
1 "	Vinkel "	i osc 2	
1 "	Excentrar	N 331971	
1 "	"	N 331972	
1 "	"	N 333533	
1 "	"	N 333534	
41 "	Kristaller		

Sändaren:

39 st Kristaller

1) Kasserat.

2) Till UHF/FF depå förråd 2 grupp 5/22

3) Till CVA/FF depå, frd III grp 18 A

4) Från FF/ELR.

5) Ändringsmärkning på Fr 12.

Kryssa siffra 5 på SM-enhetens skylt

" " 1 " Sändarens "

" " 3 " HF enhet "

" " 4 " MF enhet "

Ändringsmärkning på Fr 13.

Kryssa siffra 1 på SM enhetens, sändarens, HF enhetens och MF enhetens skyltar.

Ändringsmärkning på Fmnp 7.

Kryssa siffra 1 på mottagarens frontpanels skylt, HF enhetens skylt och MF enhetens skylt.

1)

Följande delar utgår per enhet

2 st	Kondensatorer	47 pF	i MF1	I
2 "	Kondensatorer	47 pF	i MF1	II
1 "	Kondensatorer	5 pF	i MF1	II
1 "	Kondensatorer	35 pF	i O2	
1 "	Kondensatorer	47 pF	i O2	
1 "	Kondensatorer	22 pF	i osc	1
1 "	Kondensatorer	22 pF	i osc	2
2 "	ECS 3 x 4		i osc	1
2 "	"		i osc	2
1 "	Excentrar	N 322278)		
1 "	"	N 322279)		2)
1 "	"	N 322376)		
1 "	"	N 322377)		

Samtliga styrkristaller (utom frekv 12950
8490, 13260 och 13110 kHz)

x) Översänds till CVA 3)

Arbetsgång

Arbetet kommer att utföras av personal från AGA och CVA.
Se även OTEL nr H 48.

Kostnader

Materielen anskaffas av INK och överlämnas till CVA utan kostnad.
Arbetet beställes av INK. Ändringsmaterielen utlämnas utan kostnad.

1 juli 1962

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare ELF5/Tapper	Fastställd av B Rosén / C L Palm	Ändrad enligt	Upphäver Fmrp 7-851-Ä3P
Ändringsmärkning Ingen	Ändringsklass 3	Mtrländrn	
Införs vid flj vid behov eller senast vid nästa översyn			

Fmrp 7 Manöverenhet
Ändring

Orientering

När mottagare med mindre god AVC-funktion används tillsammans med Fmrp 7 erfordras ofta inställning av instrumentkänsligheten. Denna underlättas efter byte av potentiometern INSTR KÄNSL i manöverenheten till annan typ.

Av ändringen berörd materiel
Manöverenhet CVA 41-00.511557

Ändringsmateriel 1)

Erforderlig ny del per enhet

1 st Potentiometer 100 kohm log,
se F 1281-400033

Kostnader

Arbetskostnaderna bestrids av flj på titel 503.
Materielen utlämnas av UHF utan kostnad.

1) Beställs från UHF som TOMÄ grp 975-106031.

