

29 juli 1964

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare UHD1/Langstad	Fastställd av P Jurander /S Ögren	Andrad enligt	Upphöver PJ-855-10 ¹⁾
--	---	---------------	-------------------------------------

Markradarstation PJ-21/F. Handhavandeinstruktion för låsanordning mastA. Åtgärder före uppklättring i mast

1. Strömbrytaren i antennkabinen (masttoppen) skall normalt stå i läge TILL strömbrytaren vid mastfoten normalt i läge FRÅN.
2. Se till att stationens ordinarie manöverapparat står i läge HANDMANÖVER.
3. Se till att amplidyngeneratorn är igång och att ss-nätet är tillslaget.
4. Lös ut vridsystemet genom att trycka på stoppknappen i mastfoten.
5. Dra ut den 12-poliga överkopplingskontakten ur mastfotens manöverpanel CVA-44-00.552252.
6. Ställ omkopplaren på den flyttbara manöverapparaten CVA-41-00.552158 i läge FRÅN, samt plugga in apparaten i manöverpanelen och lås fast med överfalls-låsen.
7. Strömkoppla vridsystemet genom att trycka in startknappen. Låt stationen svänga in sig. Antennen kan nu manövreras med stationens ordinarie manöverapparat.
8. Vrid omkopplaren på den flyttbara manöverapparaten i läge TILL. Antennen manövreras nu med denna manöverapparat.
9. Vrid in antennen med ratten på manöverapparaten så att uppstigning kan ske till antennplattformen genom uppstigningsmasten.
10. Slå till strömbrytaren för låsanordningen vid mastfoten.
11. Lös ut vridsystemet genom att antingen trycka på stoppknappen i mastfoten eller genom att fälla ner grinden i toppen på uppstigningsmasten. Låsanordningen låser nu antennen och uppklättring kan ske till antennplattformen.

B. Åtgärder efter nerklättring i mast

1. Lås grinden i masttoppen.
2. Slå ifrån strömbrytaren för låsanordningen vid mastfoten.
3. Ställ den flyttbara manöverapparatens omkopplare i läge FRÅN.
4. Dra ut manöverapparaten ur manöverpanelen, samt sätt i den 12-poliga överkopplingskontakten.
5. Starta vridsystemet genom att trycka på startknappen i mastfoten.

1) Omnumrerad

