



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3308-001011	Kabelsökare MT		UNTIL-KFS-103
2	1	M3308-001118	.Signalgivare	Signalgivare	UNTIL-KFS-103 V
3	1	M3308-001128	.Mottagare	Mottagare	UNTIL-KFS-103 I
	1	M3308-001109	.Beskrivning		
4	1	M1812-111010	.Nätkabel		
Tillbehör:					
5	1	M3308-001119	.Mätsond	Sökarstativ Cylindrisk	
6	1	M3308-001129	.Mätsond	Spole	
7	1	M3308-001139	.Mätkabel		
8	1	M3308-001149	.Hörtelefon		
9	1	M3308-001159	.Bärrem		
10	1	M3308-001169	.Transportlåda		

DATA

Allmänt:	Kabelsökaren består av en signalgivare och en mottagare.
Signalgivare:	
Signalfrekvens:	1350 Hz. Signalen kan sändas kontinuerligt eller intermittert.
Uteffekt:	Ca 12 W
Utimpedans:	0,5...3000 ohm, omkopplingsbar
Strömförsörjning:	Nät drift, 127/220 V 50 Hz Batteridrift, 12 V
Dimensioner:	270 x 150 x 185 mm
Vikt:	5,4 kg
Mottagare:	
Frekvens:	Avstämmd för 1350 Hz
Signalmottagning:	Hörtelefon Mottagaren är försedd med visarinstrument, 0...100 μ A, dels för avläsning av ljudstyrkan och dels för batterikontroll
Dimensioner:	225 x 90 x 170 mm
Vikt:	3 kg