



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3612-161011	Voltmeter MT		
2	1	M3612-161010	. Voltmeter	RF-Voltmeter	BOONT-91C
	1	M3612-161109	.. Beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3612-161119	. Mät kropp	Probe	BOONT-91-12E
4	1	M3612-161129	. Mätspets	Probe Tip	BOONT-91-13B
5	1	M3612-161139	. Övergångsdon	50 ohm BNC Adapter	BOONT-91-8B
6	1	M3612-161149	. Spänningsdelare	Voltage Divider	BOONT-91-7C

DATA

Mätområde:	3 mV...3 V full skala, 7 mätområden
Frekvensområde:	20 kHz...1200 MHz
Mätosäkerhet:	5% av full skala, till 400 MHz 10% av full skala, över 400 MHz
Inimpedans:	Med mätkropp 91-12E Inresistans, se kurvblad för mätkroppen Inkapacitans, varierar omvänt proportionellt mot inspänningen 1,5...3 pF Med övergångsdon 91-8B 50 ohm SVF, max 1,2 till 600 MHz Med mätspets 91-13B Direkt mätning till 250 MHz
Strömförsörjning:	220 V ±10%, 50 Hz, ca 30 W
Dimensioner:	241 x 179 x 280 mm
Vikt:	Ca 5,5 kg