



| Pos | Ant | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungs-beteckning |
|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | M3612-201011 | Skrivare MT | | |
| 2 | 1 | M3612-201010 | .Skrivare | Schreiber | AEG-RN25 |
| | 1 | M3612-201109 | .. Beskrivning | Bedienungsanweisung | |
| Tillbehör: | | | | | |
| 3 | 1 | M3612-201119 | .Kugghjulssats | Wechselrädersatz | AEG-T6260-201/2-201 |
| 4 | 1 | M3612-201129 | .Kugghjulssats | Wechselrädersatz | AEG-T6260-201/2-209 |
| 5 | 1 | M3612-201139 | .Kugghjulssats | Wechselrädersatz | AEG-T6260-201/2-216 |
| 6 | 4 | M3612-201149 | .Skrivelektrod | Schreibelektrod | AEG-E-444-040-031 |
| 7 | 1 | M6420-434010 | .Hårpensel 2,7 mm | | |
| 8 | 1 | M3612-201159 | .Nyckel | Gehäuseschlüssel | AEG-E-441-044-017 |
| 9 | 1 | M3612-201169 | .Nyckel | Gehäuseknebel | AEG-E-441-044-018 |
| 10 | 2 | M3612-201179 | .Nyckel | Schlüssel | |
| 11 | 1 | M3612-201189 | .Linjal | Ableselineal | AEG-E-444-045-007 |
| Förbrukningsmateriel: | | | | | |
| 12 | | M3612-201199 | .Metallpapper | Metallpapier | AEG-E-444-098-630 MP |
| | | M3612-201209 | .Metallpapper | Metallpapier | AEG-E-771-098-930-00 MP |

DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Växelspänning: | |
| Mätområde: | 88...132 V; 176...263 V och 304...456 V vs |
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Mätosäkerhet: | ±1% |
| Inimpedans: | 30 Ω/V |
| Antal mätsystem: | 2 st |
| Skalgradering: | 80...100...120% |
| Skal- och registreringsbredd: | 120 mm |
| Registreringssätt: | Metallpapper med skrivelektrod |
| Pappersframmatning: | Omställbar medelst byte av kugghjul till 10, 30 och 60 mm/h |
| Drivanordning för papper: | Elektriskt uppdraget urverk med 10 tim gångreserv |
| Strömförsörjning: | 220 V 50 Hz |
| Dimensioner: | 360 x 320 x 435 mm |
| Vikt: | 23 kg |