



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3613-202011	HF-effektmeter MT		
	1	M3613-202010	. HF-effektmeter	Termaline RF Wattmeter	BIRD-612
	1	M3613-990109	.. Beskrivning	Instruction Book for the Termaline RF Wattmeter 611, 612, 61, 67, 67C	
	1	M3613-990209	. Svensk beskrivning		

Förbrukningsdetaljer:

3	1	M2461-207	. Kristall IN21B	Crystal Diode	JAN-IN21B spec
---	---	-----------	------------------	---------------	----------------

DATA

Frekvensområde:	30...500 MHz
Mätområde:	0...80W på 2 områden. 0...20 och 0...80W.
Mätosäkerhet:	± 5 % av fullt utslag
Inimpedans:	Nominellt 50 ohm.
SVF:	1,1
Anslutningsdon:	Koaxialkontakt don typ N hylstag.
Modulationstyper:	CW, AM FM eller signaler av televisionstyp. Ej konstruerad för mätning av pulseffekt.
Dimensioner:	95 x 180 x 240 mm
Vikt:	3 kg