



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-209010	HF-effektmeter	RF Wattmeter	BIRD-611
M3613-990989	. Beskrivning	Instruction Book	
M3613-990999	. Svensk beskrivning		

DATA

Frekvensområde:	30... 500 MHz
Mätområde:	0...60 W på 2 områden 0...15 och 0...60 W
Mätosäkerhet:	± 5 % av fullt skalutslag.
Inimpedans:	Nominellt 50 ohm
SVF:	Max 1,1
Anslutningsdon:	Koaxialkontakt don typ N hylstag.
Modulationstyper:	CW, AM, FM eller signaler av televisionstyp. Ej konstruerad för mätning av pulseffekt.
Dimensioner:	95 x 180 x 340 mm
Vikt:	3 kg