



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3613-212021	Effektmeter MT		
2	1	M3613-212020	. Effektmeter	Effektmeter	MATIC-310
	1	M3613-212109	.. Beskrivning	Instruktionsbok	
Tillbehör:					
3	1	M3613-212119	. Anslutningskabel		

DATA

Allmänt:	HF-effektmetern är avsedd att användas tillsammans med HF-huvuden med olika frekvens- och mätområden, vilka presenteras på separata typblad.
Frekvensområde:	Beroende av använt HF-huvud, se M3613-99...
Mätområde:	Uteffekt: 0...100W Reflekterad effekt: 0...100 och 0...10W Ovanstående gäller om HF-huvudet är justerat för dessa effekter. Om använt HF-huvud är justerat för andra effekter får man multiplicera erhållet utslag med förhållandet mellan HF-huvudets nominella maxeffekt och effektmeter-skalans maxeffekt.
Mätosäkerhet:	±3 % av fullt skalutslag. Till denna osäkerhet kommer osäkerheten hos HF-huvudet, som på X-bandet är 8 % och på S-bandet är 10 %
Riktfaktor:	Min 25 dB hos kanalen för reflekterad effekt
Strömförsörjning:	115/220/230 V, 50...60 Hz, 170W
Dimensioner:	480 x 175 x 370 mm
Vikt:	11 kg