



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3613-221011	Toppeffektmeter MT		
2	1	M3613-221010	. Toppeffektmeter	RF Peak Wattmeter	BIRD-4310 Mod 1
	1	M3613-221109	.. Beskrivning	Instruction Manual	
<b>Tillbehör:</b>					
3	1	M3613-221119	. Mätелеment		BIRD-P100D
4	1	M3613-221129	. Mätелеment		BIRD-P1000D
5	1	M3613-221139	. Mätелеment		BIRD-P10000D
6	1	M3613-221149	. Väska		BIRD-CC1

DATA

Allmänt:	Toppeffektmetern är avsedd att användas tillsammans med mätelelement och oscilloskop.
Frekvensområde:	Med i M3613-221011 ingående mätelelement 200...5 MHz, se nedan.
Mätområde:	Bestämmer av använt mätelelement, se nedan.
Mätosäkerhet:	Bestämmer av det använda oscilloskopets känslighet.
Inimpedans: SVF:	Nominellt 50 ohm Max 1,05
Pulsbredd:	Min 0,5 $\mu$ s med i M3613-221011 ingående mätelelement.
Pulslucka:	Se under pulsbredd.
Anslutningar:	Koaxialkontakt don typ M, 2 st hylstag.
Dimensioner:	178 x 102 x 77 mm
Vikt:	1,6 kg

Mätelelement

	Frekvensområde	Mätområde
M3613-221119 BIRD-P100D	200...500 MHz	100 W
M3613-221129 BIRD-P1000D	200...500 MHz	1000 W
M3613-221139 BIRD-P10000D	200.500 MHz	10000 W

Vikt: Ca 0,1 kg/element