



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3616-105011	Fältstyrkemeter MT		
2	1	M3616-105010	.Fältstyrkemeter	VHF-Feldstärkezeiger Typ HUZ	ROSWA-BN15012/2
	1	M3616-105109	.. Beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3616-105119	.Laddningsaggregat	Ladegerät	ROSWA-BN150126/2
4	1	M3616-105129	.Antenn	Tastantenne	ROSWA-BN150127
5	1	M3616-105139	.Läderväska	Ledertasche	ROSWA-BN150128
	1	M3616-105149	.Beskrivning (för laddningsaggregat)		

DATA

Frekvensområde:	47...225 MHz
Spänningsområde:	5 μ V...100 mV, 2 områden
Mätosäkerhet:	± 6 dB
Fältstyrkemätområde:	5 μ V/m...100 mV/m
Mätosäkerhet:	± 6 dB
Brus:	1 μ V
Inimpedans:	60 ohm, obalanserad ingång 240 ohm, balanserad ingång
MF-bandbredd:	100 kHz
Antenn:	Avstämbar dipol, inbyggd
Strömförsörjning:	Inbyggda batterier, 2 st DEAC typ 3, 5 för glödspänning och 4 st DEAC typ 2 för anodspänning
Dimensioner:	250 x 210 x 120 mm
Vikt:	4 kg