



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3638-205010	Brusfaktormeter	Noise Figure Meter	MATIC-113
		M3638-205109	.Beskrivning	Instruction Manual	

DATA

Allmänt:	För att kunna göra mätningar behövs förutom denna brusfaktormeter även en MF-förstärkare (M3638-205129, -205139 osv) och en bruscella (M3638-99....)
Frekvensområde:	Beroende av den använda bruscellan.
Bruscella:	Gasurladdningsrör och temperaturbegränsad diod. Se M3638-99....
Mätområde:	Med gasurladdningsrör 3...30 dB...∞ Med temperaturbegränsad diod 0...15 dB...∞
Onoggrannhet:	Gasurladdningsrör 10...25 dB: ±0,5 dB 3...30 dB: ±1 dB Temp begränsad diod 0...15 dB: ±0,5 dB (Detta avser endast brusfaktormeterens onoggrannhet, den totala mätonoggrannheten vid brusfaktormätning är beroende av bl a den använda bruscellans bruseffekt och anpassningen).
Insignal till brusfaktormetern:	Se aktuell MF-förstärkare M3638-205129, -205139 osv
Skrivar-utgång:	Max 1 mA genom 2000 ohm
Strömförsörjning:	115, 220 eller 230 V ±10 %, 50...60 Hz
Dimensioner:	520 x 260 x 410 mm
Vikt:	23 kg