



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckning
M2569-603010*	Brusgenerator	VUF-HUF Noise Generator	PRD-904-AS2
M2569-603109	. Beskrivning	Operating and Maintenance Instructions	
M2569-603209	. Svensk beskrivning		

Tillbehör:

*Speciell rackmonteringsatts (M2569-603119, PRD PA-23) kan erhållas.

DATA

FrekvensområdeL	30...1000 MHz
Utimpedans:	50 ohm
SVF:	Max 1,3. Inom frekvensområdet 30...100 MHz är max SVF 1,1.
Brusfaktormätning:	0...20 dB
Osäkerhet:	Diodströmsinstrument: Tol ± 2 % av fullt utslag, vilket motsvarar 0,1 dB vid fullt utslag. <u>OBS.</u> Är utgångens SVF lika med 1,3, ger detta ett maximalt fel om +1,2...-1,0 dB, även om belastningen har lågt SVF. Ett SVF lika med 1,1 ger en tolerans på omkring $\pm 0,4$ dB.
Strömförsörjning:	220 V ± 10 %, 50 Hz, 60 W
Dimensioner:	266 x 198 x 255 mm
Vikt:	9 kg