



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3171-999049	Räknavtillsats	Time interval unit	HEWPA-526B
M3171-990049	. Beskrivning	Operating and servicing manual	

#### DATA

Funktion:

Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknare HEWPA 524 B, C eller D. Den gör det möjligt att mäta tiden mellan två "förlopp" antingen inmatade på samma eller på skilda ingångar.

Mätområde:

1  $\mu$ s...100 dagar

Mätosäkerhet:

$\pm 0,1 \mu$ s  $\pm 0,0001\%$

Känslighet:

Min 1 V topp, direktkopplad ingång

Inimpedans:

1 Mohm parallellt med 40 pF

Triggerläge:

Variabelt mellan +192 till -192 V; positiv eller negativgående

Strömförsörjning:

Från räknaren

Dimensioner:

250 x 160 x 155 mm. Passar direkt i uttag på räknarens panel

Vikt:

2,3 kg