



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3171-999119	Räkartillsats MT		
2	1	M3171-999019	.Räkartillsats	Video amplifier unit	HEWPA-526A
	1	M3171-990019	.. Beskrivning	Operating and servicing manual	
Tillbehör:					
3	1	M3171-999059	. Mätkropp	Probe assembly	HEWPA-526A-16A

DATA

Funktion:

Tillsatsen är avsedd för frekvenstidräknare HEWPA 524 B, C eller D. Den ökar dess känslighet

Frekvensområde:

10 Hz...10,1 MHz

Mätosäkerhet:

Räknarens mätosäkerhet försämras inte

Inspänning:

Min 10 mV eff. (0,1 V med mätkropp)

Inimpedans:

Med mätkropp: 10 Mohm parallellt med 15 pF

Nivåkontroll:

Visarinstrument

Strömförsörjning:

Från räknaren

Dimensioner:

250 x 160 x 155 mm. Passar direkt i uttag på räknarens panel

Vikt:

2,3 kg