



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3612-115011	Voltmeter MT		
2	1	M3612-115010	.Voltmeter	Spannungsmesser	GOSCO-MAVO-TH
Tillbehör:					
3	1	M3612-115119	.Förkopplingsmotst	Vorwiderstände 3 V	
4	1	M3612-115129	.Förkopplingsmotst	Vorwiderstände 7,5 V	
5	1	M3612-115139	.Förkopplingsmotst	Vorwiderstände 15 V	
6	1	M3612-115149	.Förkopplingsmotst	Vorwiderstände 30 V	
7	1	M3612-115159	.Förkopplingsmotst	Vorwiderstände 75 V	
8	1	M3612-115169	.Förkopplingsmotst	Vorwiderstände 150 V	
9	1	M3612-115179	.Förkopplingsmotst	Vorwiderstände 300 V	
10	1	M3612-115189	.Beredskapsväska	Bereit-Tasche	

DATA

Lik- och växelspanning:

Mätområde:

1,5 V fullt skalutslag  
Med förkopplingsmotstånd 3 V, 7,5 V, 15 V, 30 V, 75 V, 150 V  
300 V fullt skalutslag

Mätosäkerhet:

Område 1,5 V  $\pm$  1,5% av fullt utslag  
Övriga områden  $\pm$ 2% av fullt skalutslag

Inresistans:

50 ohm/V

Frekvensområde:

0...10 MHz utan förkopplingsmotstånd  
Med förkopplingsmotstånd:

Område	Frekvensoberoende till
3 V	1 MHz
7,5 V	1 MHz
15 V	1 MHz
30 V	1 MHz
75 V	100 kHz
150 V	100 kHz
300 V	100 kHz

Skallängd:

Ca 80 mm

Dimensioner:

115 x 66 x 136 mm

Vikt:

Ca 0,8 kg