

1981-05-15



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
	1	M3612-990699	Skrivartillsats		HONEL-1883-MPD
	1	M3612-990709	. Beskrivning		HONEL-16776695-001

DATA

Allmänt:	Skrivartillsats passande till skrivare HONEL-1858.
Funktion:	Diff förstärkare med "medium" förstärkning.
Känslighet:	50...500 mV/skaldel (4 steg).
Variabel känslighet (okalibrerat):	Mellan stegen och upp till 1 V/skaldel.
Onoggrannhet:	±0,5 % av fs (±1 % mellan stegen).
Position:	Justerbar.
Balans:	1s-nivå justering.
Normal-/Inverterad signal:	Inre omkoppling.
Inimpedans:	1 Mohm parallellt med <100 pF (500 kohm i läge inverterad signal).
Frekvenskaraktistik:	1s... 1 kHz, ±0...-0,5 %.
	1s... 2 kHz, ±0...-1,3 %.
	1s... 3 kHz, ±0...-3 %.
	1s... 5 kHz, ±0...-8 %.