



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-990119	Termistorhållare	Waveguide termistor mount	HEWPA-X486A

DATA

Frekvensområde:	8,2...12,4 GHz
Vågledare:	IEC 153-R 100 (VL 23, RG52/U)
Fläns:	IEC 154-UBR 100 (Plan, UG39/U)
SVF:	Max 1,5
Mätområde:	0,001...10 mW (med HEWPA 431A effektmeter) 10 mW max medeleffekt.
Utgångsanslutningsdon:	6-poligt stifttag HEWPA 1251-0150 (anslutning passande till HEWPA 431A).
Element:	100 ohm, negativ temperaturkoefficient (termistor medföljer).
Dimensioner:	Längd: 60 mm
Vikt:	0,2 kg