



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
M3618-114010	Volt-ohmmeter	Vacuum tube voltmeter	HEWPA-410B
M3618-114109	. Beskrivning	Operating and servicing manual	
M3618-114209	. Svensk beskrivning		

DATA

Likspänning:	
Mätområde:	± (1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V) fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	±3% av fullt skalutslag
Inresistans:	≥100 Mohm
Växelspänning:	
Mätområde:	1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V fullt skalutslag
Mätosäkerhet:	±3% av fullt skalutslag
In impedans:	Inkapacitans 1,5 pF Inresistans 10 Mohm vid låga frekvenser
Frekvensområde:	20 Hz...700 MHz
Frekvenskaraktistik:	±1 dB, 20 Hz...700 MHz Indikering kan erhållas upp till 3 GHz
Resistans:	
Mätområde:	0...500 Mohm i 7 områden
Mätosäkerhet:	±5% av avläst värde inom skalans mittområde
Strömförsörjning:	115 V/230 V ±10%, 50...1000 Hz, 40 W
Dimensioner:	190 x 290 x 305 mm
Vikt:	5,5 kg