



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3618-153020	Volt-ohmmeter	Multi-function Meter	HEWPA-427A
M3618-153109	. Beskrivning	Instruction Manual	

DATA

Likspänning:

Mätområde: ± 100 mV... ± 1000 V, 9 områden, 10 dB steg

Mätosäkerhet: $\pm 2\%$ av fullt skalutslag

Inresistans: 10 Mohm

Växelspänning:

Mätområde: 10 mV...300 V, 10 områden, 10 dB steg

Mätosäkerhet: 0,01 V...30 V, 10 Hz...1 MHz: 2% av fullt skalutslag
100 V...300 V, 10 Hz...100 kHz: 2% av fullt skalutslag

Frekvensområde: 10 Hz...1 MHz

Inimpedans: 10 mV...1 V, 10 Mohm parallellt med 40 pF
3 V...300 V, 10 Mohm parallellt med 20 pF

Instrument kalibrering: Känner signalens medelvärde.
Skalan kalibrerad i effektivvärde

Resistans:

Mätområde: 10 ohm...10 Mohm, centrumvärden på skalan, 7 områden

Mätosäkerhet: $\pm 5\%$ av avläst värde. Gäller mellan 0,3 och 3 på skalan

Allmänt:

Ingång: Flytande upp till ± 500 V över chassiejord

Strömförsörjning: Torrbatteri 22,5 V (M2671-153010)

Dimensioner: 130 x 159 x 203 mm

Vikt: 2,4 kg