



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3620-206010	Resistansdekad	Dekadmotstånd	LME-ZYA1302

DATA

Resistans:

Inställningsområde: $10 \times 0,1 \text{ ohm}$, $10 \times 1 \text{ ohm}$, $10 \times 10 \text{ ohm}$, $10 \times 100 \text{ ohm}$, $10 \times 10000 \text{ ohm}$.

Osäkerhet: Område $\times 0,1 \pm 1\%$. Övriga områden, $\pm 0,1\%$ av inställt värde.

Nollresistans: Max $0,02 \text{ ohm}$

Nollinduktans: $\approx 0,5 \mu\text{H}$

Frekvensområde: $0 \dots 50 \text{ kHz}$

Dimensioner: $480 \times 190 \times 135 \text{ mm}$

Vikt: Ca $6,5 \text{ kg}$