



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
		M3636-103010	Reflektometer	Reflektometer	ROSWA-BN 3569/50NC ROSWA-BN 3569/50A
		M3636-103109	.Beskrivning	Beschreibung	
		M3636-103209	.Svensk beskrivning		

DATA

Frekvensområde:	10... 600 MHz
Impedans:	50 ohm
Mätområde:	Reflektionskoefficient: 0,005...1 Impedans, resistiv och reaktiv: 0,1...10 Zo (5...500 ohm)
Mätoslaggrannhet:	Reflektionskoefficient (r): 10...30 MHz: $\pm(0,007 + 0,05 r)$ 30...500 MHz: $\pm(0,003 + 0,05 r)$ 500...600 MHz: $\pm(0,005 + 0,05 r)$ Impedans: $\pm (5+20 r) \%$
Anslutningsdon:	Mot sändare: Koaxialkontaktdon, typ N hylstag Mot belastning: Koaxialkontaktdon, typ N stifttag Mot mätutgång: Koaxialkontaktdon, typ C hylstag
Dimensioner:	220 x 100 x 110 mm
Vikt:	1,6 kg