



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3638-214011	Brusfaktormeter MT		
2	1	M3638-214010	.Brusfaktormeter	Brusfaktormeter	MATIC-114A-4-R
	1	M3638-214109	..Beskrivning		
3	1	M3638-214139	..Brusmätinsats		MATIC-1141B-1
Tillbehör:					
4	1	M3638-214119	.Riktningsskopplare		MATIC-S942B-1
5	1	M3638-990319	.Bruskälla		MATIC-S124-1

DATA

Frekvensområde:	2,7...3,3 GHz
Bruskälla:	MATIC-S124-1 med riktningskopplare MATIC-S942B-1
Mätområde:	5...20 dB
Onoggrannhet:	Inkluderande bruskillans och riktningskopplarens onoggrannheter 5...12 dB, $\pm 1,5$ dB 12...15 dB, $\pm 2,0$ dB 15...20 dB, $\pm 3,0$ dB
Signal till brusfaktormetern:	
Frekvens:	30 MHz $\pm 0,5$ MHz
Bandbredd:	Min 1 MHz
Spänning	15 μ V
Impedans:	75 ohm
Strömförsörjning:	115, 220, 230 V ± 10 %, 50...60 Hz, 200...400 W
Dimensioner:	482 x 222 x 340 mm
Vikt:	Ca 19 kg