



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
M2569-001010	LF-generator	Tonfrekvensgenerator	PHIL-GM2305
M2569-001109	. Beskrivning	Bruksanvisning	

DATA

Frekvensområde:	20 Hz...200 kHz i 4 områden
Frekvensosäkerhet:	± 2 % eller ± 1 Hz
Spänningsutgång:	a) "direkt utgång": 0...25 V vid högresistiv belastning b) efter dämpsats: 0...2,5 V, 0...250 mV, 0...25 mV, 0...2,5 mV Noggrannhet: ± 10 %
Effektutgång:	5, 20, 500 och 5000 ohm (rekommenderad belastning) Uteffekt ca 1 W vid rekommenderad belastning. Transformatorns utgång kan skiljas från jord.
Distorsion:	Mindre än 0,5 % vid spänningsutgång Mindre än 2,5 % vid effektutgång
Brum:	0,01 %
Strömförsörjning:	110...240 V, 50 Hz, 60 W
Dimensioner:	280 x 425 x 215 mm
Vikt:	11 kg