



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M2569-042011	L.F-generator MT		
2	1	M2569-042010	.L.F-generator	Pegelsender	SIEM-REL 3 W 328 B
	1	M2569-042109	..Beskrivning	Beschreibung	
Tillbehör:					
3	1	M2569-042119	.Mätkabel	Verbindungsleitung	SIEM-REL L.TG 552 B

DATA

Frekvensområde:	Fasta frekvenser: 50, 100, 200, 500, 800, 2000, 3200, 5000, 6400, 8500, 10000 och 12000 Hz
Frekvensosäkerhet:	$\pm 2\%$ $\pm 2$ Hz
Klirrfaktor:	50 Hz: max 3 % 100 upp till 12000 Hz: max 2 %
Utnivå:	Lågohmig utgång, min belastning 600 ohm: +0,7 till 0 neper och +6 till 0 dB. 600 ohm utgång: 0 neper och 0 dB vid 600 ohm. Kontinuerligt inställbar utnivå enligt instrumentskala: -0,7 till +0,1 neper och -7 till +1 dB
Osäkerhet:	$\pm 0,02$ neper ( $\pm 0,2$ dB)
Strömförsörjning:	Batteridrift, 9 V. Två stycken 4,5 V batterier
Dimensioner:	185 x 150 x 85 mm
Vikt:	2,7 kg