



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M2569-427011	LF-Generator MT		
2	1	M2569-427010	.LF-Generator	Pegelsender	SIEM-REL 3 W 320 A
	1	M2569-427109	..Beskrivning	Beschreibung	
Tillbehör:					
3	1	M2569-042119	.Mätkabel		SIEM-REL LTD 552 B

DATA

Frekvensområde:	Fasta frekvenser: 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1600, 2000, 2400, 2800, 3400, 4000 Hz
Frekvensosäkerhet:	$\pm 2$ %
Klirrfaktor:	Max 2 %
Okalibrerad utgång:	
Utimpedans:	600 ohm med efterreglerad utspänning
Utnivå:	-0,5...+0,1 Neper över 600 ohms belastning, kontinuerligt <sup>2</sup> variabel
Kalibrerad utgång:	
Utimpedans:	600 ohm $\pm 1$ % med efterreglerad utspänning
Utnivå:	-5...0 Neper inställbar i 10 steg om 0,5 Neper med 600 ohms belastning. -0,5...+0,1 Neper kontinuerligt variabel. Visarinstrumentinställning.
Utnivåosäkerhet:	$\pm 0,02$ Neper
Utnivå, utimpedans 0 ohm:	+0,7 Neper
Tillåten belastning:	Min 600 ohm
Strömförsörjning:	Batteridrift, 9 V, 5 mA
Dimensioner:	185 x 150 x 85 mm
Vikt:	2,7 kg