



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-103010	LF-effektmeter	LF Power Meter	TALOR-150A WINDSOR-15A

DATA

Mätområde:	0,1...5W i 4 områden Instrumentskalan graderad i mW och dB.
Frekvensområde:	100...3000 Hz
Mätosäkerhet:	± 0,5 dB
Inimpedans:	2,5...20000 ohm i 40 logaritmiskt fördelade fasta värden. Noggrannhet: ± 7%
Dimensioner:	270 x 200 x 150 mm
Vikt:	5 kg