



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3613-208011	HF-effektmeter MT		
2	1	M3613-208010	. HF-effektmeter	Mikrovågs effektmeter	MATIC-ER-3F
	1	M3613-208109	.. Beskrivning	Manual	
3	1	M3613-208129	.. Nätkabel		
Tillbehör:					
4	1	M3613-990029	. Mätvågledare		
5	1	M3613-990019	. Mätkropp		
6	1	M3613-208119	. Anslutningskabel		

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	8,5 - 9,6 GHz
Vägledare:	153 IEC-R 100 (VL 23 RG52/U)
Flänsar:	154 IEC-UBR 100 (Plana, UG39/U)
Mätområde:	Uteffekt (effekt i framriktningen): 0...100W. Reflekterad effekt: 0...10 och 0...100W
Mätosäkerhet:	100W-området ± 11 W upp till 70W (70...100W ej specificerat) 10W-området: ± 1 W Temperaturberoendet inom intervallet -20° C till $+40^{\circ}$ C: max 4 %, av fullt skalutslag.
Strömförsörjning:	127/220 V 50 Hz 115/200 V 400 Hz
Dimensioner:	430 x 140 x 260 mm
Vikt:	8 kg