



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3613-990059	Effektdelare	Leistungsteiler	SIEM-REL 3 U 87 A

DATA

Allmänt:	Används tillsammans med effektmeter M3613-213010 eller M3613-302010 Vid effekter > 10 W används fläkt, M3613-990049
Frekvensområde:	0... 5 GHz
Effektindelning:	50:1
Mätområde:	Största tillåtna varaktiga belastning: Utan fläktkylning: 10 W Med " : 25 W
Tillåten toppspänning (vid pulseffekt):	1000 V
In- och utimpedans:	60 ohm
Reflexionsfaktor:	Ingång: 0,06 till 2,5 GHz 0,10 till 5 GHz Utgång: 0,10 till 5 GHz
Delningsosäkerhet:	± 8 % till 2,5 GHz ± 15 % till 5 GHz
Skarvdon:	6/16
Dimensioner:	220 x 90 x 140 mm
Vikt:	1,5 kg