



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3618-233211	Tång-URI-meter MT		
2	1	M3618-233210	.Tång-URI-meter		AMPRE-RS-3
<b>Tillbehör:</b>					
3	1	M3618-233139	.Väska		AMPRE-G
4	1	M3618-233149	.Batterihållare, K		AMPRE-OHB-3
5	1 sats	M3628-233159	.Mätkablar		AMPRE-VL-11

**DATA**

Växelspänning:

Mätområde: 0...150/300/600 V fullt skalutslag

Mätosäkerhet: ±3% av fullt skalutslag

Frekvensområde: 50 Hz

Växelström:

Mätområde: 0...6/15/40/100/300 A fullt skalutslag

Mätosäkerhet: ±3% av fullt skalutslag

Frekvensområde: 50 Hz

Resistans:

Mätområde: 0...500 ohm, 25 ohm på skalans mitt

Mätosäkerhet: ±3% av fullt skalutslag

Skallängd: 65 mm

Dimensioner: 180 x 65 x 35 mm

Vikt: 0,3 kg